





# Traitement du signal pour les communications numériques au travers de canaux radio-mobiles

Laurent ROS

Laboratoire Gipsa-lab, dpt Images-Signal, équipe CICS, Grenoble-INP, école PHELMA

Soutenance d'Habilitation à Diriger des Recherches, 7 Mars 2016 école doctorale EEATS de l'Université Grenoble Alpes





- 2 Focus sur quelques contributions
- 3 Conclusion et Perspectives

#### Sommaire



#### Contexte des activités de recherche, et vue d'ensemble des travaux

#### Parcours

- Juin 1992 : Diplôme d'ingénieur Supélec, option "Radiocommunications",
- 1992-1993 : Scientifique du contingent à la DCN/Certel, Toulon
- 1993-1999: Ingénieur Recherche & Développement dans l'industrie
  - Centre National d'Etudes des Télécommunications, à Lannion
  - société Sodiélec (équipementier Télécom), à Millau
- 1999-2001 : Doctorat à l'Institut National Polytechnique de Grenoble, sous la direction de Geneviève Jourdain et Marylin Arndt (Orange-lab, Meylan), Titre : Réception multi-capteur pour un terminal radio-mobile dans un système d'accès multiple CDMA.
- 2001-2002 : ATER à l'ENSERG (Electronique et Radio-électricité, Grenoble)

#### 2002-présent : Maître de conférences

- enseignement à Grenoble-INP, école ENSERG puis PHELMA
- recherche au Laboratoire des Images et des Signaux, puis Gipsa-lab

## Encadrement doctoral

Co-encadrement de 7 thèses soutenues, et de 2 thèses en cours:

- 3 thèses internes au laboratoire (bourses du ministère): Hussein Hijazi (2008), Jordi Vilà-Valls (2010), Soukayna Ghandour-Haidar (2014),
- 1 thèse en collaboration avec l'université de Lille: Huaqiang Shu (2013)
- 5 thèses extérieures (collaboration R&D locale):
  - CEA-LETI: Youssef Nasser (2006), Mathieu Des Noes (2015), Marguerite Marnat, et Yoann Roth,
  - **STMicroelectronics**: Robin Gerzaguet (2015)

Publications: 24 journaux, 58 conférences, 1 brevet, 1 chapitre de livre

➡ revues de "Traitement du Signal" (55 % des articles) ou "Communications" (45 %)

## Domaine : communication et traitement du signal



- objet: transmission d'information de manière fiable au travers d'un canal donné (caractéristiques, perturbations)
- définition de schémas d'émission / réception adaptés au contexte
- ➡ estimation des paramètres du canal au niveau du récepteur

# Contexte : communication radio-mobile



Exemples d'applications:

radio-navigation, radio-diffusion, ... WIFI mobile (WIMAX) **téléphonie mobile** (3G, ...),

• ondes radio-électriques, avec émetteur ou/et récepteur mobile :

- spécificités systèmes: Bande passante, Puissances, type d'accès multiple, ...
- canal "riche": échos + évolutions dynamiques (effet Doppler), ...







Symboles successifs: sans interférence (IES) =>  $B_1 \ge \frac{1}{T_s}$  = bande minimale



Symboles successifs: sans interférence (IES) =>  $B_1 \ge \frac{1}{T_s}$  = bande minimale K Voies (utilisateurs): sans interférence (IEV) si  $\langle \phi_k ; \phi_{k'} \rangle = 0$ 

## Exemples de Formes d'ondes : OFDM et CDMA



Coded Division Multiple Access



bande 1 voie très large  $(B_1 \gg \frac{1}{T_s})$ occupe toute la Bande :  $B_1 \approx B$ 

# Canal radio-mobile (1): échos ou trajets multiples



Canal équivalent (complexe) en Bande de Base



Signal reçu (après retour bande base) $r(t) pprox \sum_{l=1}^L lpha_l(t).x(t- au_l)$ 

Pour trajet numéro l:

- retard de propagation:  $\tau_l$ ,
- amplitude complexe:  $\alpha_l = \rho_l.e^{j\theta_l},$

où  $\theta_l(t) \approx -j2\pi f_0 \tau_l(t)$ 

# Canal radio-mobile (1): échos ou trajets multiples



Canal équivalent (complexe) en Bande de Base





Signal reçu (après retour bande base) $r(t) pprox \sum_{l=1}^L lpha_l(t).x(t- au_l)$ 

Pour trajet numéro l:

- retard de propagation:  $\tau_l$ ,
- amplitude complexe:  $\alpha_l = \rho_l . e^{j\theta_l},$ où  $\theta_l(t) \approx -i2\pi f_0 \tau_l(t)$

✓ Effet étalement des retards  $\Delta \tau$ : → distorsion fréquentielle des formes d'ondes, sauf si  $B_1 \ll B_{coh}$ 

# Canal radio-mobile (2): variation des amplitudes complexes

• fréquence Doppler : 
$$f_d=rac{v_m}{c}.f_0$$
 ( $pprox$  1 kHz à  $v_m$  = 500 km/h en 3G)

Sur déplacement de quelques  $\lambda$  (15 cm en 3G) :

• modèle déterministe (onde plane espace libre) :



$$\alpha_l(t) = \rho_l \cdot e^{j\theta_l(t)}$$
  
$$\theta_l(t) = -2\pi \cdot \underbrace{f_d \text{cos(angle d'arrivée})}_{\text{décalage}} \times t$$

:0 (1)

Spectre Doppler

۲



# Canal radio-mobile (2): variation des amplitudes complexes

• fréquence Doppler : 
$$f_d=rac{v_m}{c}.f_0$$
 ( $pprox$  1 kHz à  $v_m$  = 500 km/h en 3G)

Sur déplacement de quelques  $\lambda$  (15 cm en 3G) :

• modèle aléatoire (stationnaire, diffuseurs non corrélés) :



• Loi amplitude complexe:

$$\alpha_l(t) \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_{\alpha_l}^2)$$

Spectre Doppler



# Canal radio-mobile (2): variation des amplitudes complexes

• fréquence Doppler : 
$$f_d=rac{v_m}{c}.f_0$$
 ( $pprox$  1 kHz à  $v_m$  = 500 km/h en 3G)

Sur déplacement de quelques  $\lambda$  (15 cm en 3G) :

• modèle aléatoire (stationnaire, diffuseurs non corrélés) :



• Loi amplitude complexe:

$$\alpha_l(t) \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_{\alpha_l}^2)$$

#### • Spectre Doppler



- Effets variation temporelle:
  - ➡ "fading" (puissance instantanée),
  - $\blacksquare$  distorsion temporelle, sauf si  $T_s \ll T_{coh}$

#### Types de problèmes à traiter : selon choix $T_s$ et $B_1$





## Sommaire



- 2 Focus sur quelques contributions
- 3 Conclusion et Perspectives

#### Contexte des activités de recherche, et vue d'ensemble des travaux

#### 2) Focus sur quelques contributions

#### • Récepteurs en étalement de spectre CDMA: synchronisation

- Estimation dynamique : des amplitudes complexes en OFDM (canaux rapides)
- Performances asymptotiques: boucles de poursuite et filtres de Kalman (canaux lents)

3 Conclusion et Perspectives

# Synchronisation de retard et de phase en CDMA (2002-2007)

- Collaboration avec E. Simon (Univ. Lille, après thèse Grenoble 2004, dir. K. Raoof)
- Problématique : synchronisation en contexte multi-utilisateur multi-trajet, à partir d'algorithmes récursifs standards 1-trajet 1-utilisateur appliqués par trajet.



# Synchronisation de retard et de phase en CDMA (2002-2007)

- Collaboration avec E. Simon (Univ. Lille, après thèse Grenoble 2004, dir. K. Raoof)
- Problématique : synchronisation en contexte multi-utilisateur multi-trajet, à partir d'algorithmes récursifs standards 1-trajet 1-utilisateur appliqués par trajet.



Clef: Ajout de préfiltre dans chemin de synchronisation: retard (early-late), phase

 Diminution variance d'estimation de retard (boucle Early-Late)

[ K=Q=16, L=1, nb coefficients préfiltre: 0 à 9 ]



 Correction du biais d'estimation de phase (boucle à remodulation)

[ L=4 trajets, retards connus  $\frac{\tau_l}{T_c}=0, 0.5, 1.5, 2.5$  ]

Caractéristique du Détecteur d'erreur: sans et avec préfiltre



E. Simon, K. Raoof, L. Ros, "Synchronisation conjointe rythme et phase en CDMA optimisée dans un contexte multi-utilisateur", Annal. Télécom., 2004

E. Simon, L. Ros, K. Raoof, "Synchronization over rapidly time-varying multi-path channels for CDMA downlink receiver in Time-Division mode", IEEE Trans. on Vehicular Tech., 2007

Contexte des activités de recherche, et vue d'ensemble des travaux

#### 2 Focus sur quelques contributions

- Récepteurs en étalement de spectre CDMA: synchronisation
- Estimation dynamique : des amplitudes complexes en OFDM (canaux rapides)
- Performances asymptotiques: boucles de poursuite et filtres de Kalman (canaux lents)

3 Conclusion et Perspectives

# Modèle émission-réception OFDM, selon mobilité



• matrice  $\mathbf{H}_{[m]} = \text{diag}\{\mathbf{h}_{[m]}\}$  si canal varie peu durant  $T_s$ ,

où 
$$\boldsymbol{h}_{[m]} = \mathsf{F}. \boldsymbol{\alpha}_{[m]}$$
 avec  $[\mathsf{F}]_{k,l} = e^{-j2\pi (rac{k-1}{K} - rac{1}{2}) rac{\tau_l}{T_c}}$ 

• sinon  $\mathbf{H}_{[m]}$  non diagonale ( $\Rightarrow$  IEV),

## Ordres de grandeurs des vitesses critiques selon systèmes

$f_d T_s$	$10^{-3}$	$10^{-2}$	$10^{-1}$	$5.10^{-1}$
WiMax (3.5 GHz)	3 km/h	33 km/h	337 km/h	500 km/h
LTE (2.6 GHz)	6 km/h	62 km/h	623 km/h	950 km/h
LTE (900 MHz)	18 km/h	180 km/h	1800 km/h	2700 km/h

Interférence entre sous-porteuses (IEV)



fréquence Doppler normalisée (par  $T_s = durée d'un symbole OFDM)$ 

#### Estimation pour canaux rapides (2005-2012)

- Travaux initiés par la thèse de H. Hijazi (Bornes et algo. estimation/réduction IEV)
- Principe général = processus itératif (basé sur pilotes puis décisions  $\hat{a}_{[m]}$ ) entre:
  - Estimation de canal (supposant  $\tau_l$  fixes et connus):
    - estimation  $\hat{\alpha}_{[m]} \Rightarrow$  nombreux paramètres ( $K \times L$ )
    - construction de  $\hat{\mathbf{H}}_{[m]}$
  - **②** Décision avec Egalisation à soustraction d'interférence (reconstruite)

#### Modélisation polynomiale, et Algorithmes de reconstruction de $\hat{\alpha}_{[m]}$ :

• Algo. basé sur moyennes  $\overline{\alpha}_{[m]}$  estimées ( $0.01 \le f_d T_s \le 0.1$ )

H. Hijazi, L. Ros, "Polynomial Estimation of Time-Varying Multipath Gains With Intercarrier Interference Mitigation in OFDM Systems", IEEE Trans. on Vehicular Tech., 2009

• Algo. basé sur l'estimation des coefficients polynomiaux ( $f_d T_s \ge 0.1$ )

H. Hijazi, L. Ros, "Joint Data QR-Detection and Kalman Estimation for OFDM time-varying Rayleigh Channel Complex Gains", IEEE Trans. on Communications, 2010

#### Modélisation polynomiale des amplitudes complexes



EQM théorique de l'approximation polynomiale (sur  $1T_s$ ) versus  $f_d T_s$  (modèle 2D)



H. Hijazi, L. Ros, "Analytical Analysis of Bayesian Cramer-Rao Bound for Dynamical Rayleigh Channel Complex Gains Estimation in OFDM System", IEEE Trans. on Signal Processing, 2009

# Algorithme : polynômes, processus AR, et Kalman

- Filtre de Kalman basé sur :
  - Modèle d'observation : approx. polynomiale (N<sub>c</sub> coeff./trajet):

$$\mathbf{y}_{[m]} pprox \mathbf{D}_{[m]} \mathbf{c}_{[m]} + \mathbf{w}_{[m]}$$

 Modèle d'état : approximation Auto-Régressive d'ordre r de la dynamique des coefficients:

$$ilde{\mathbf{c}}_{l[m]} = -\sum_{i=1}^r \mathbf{A}_l^{(i)} ilde{\mathbf{c}}_{l[m-i]} + \mathbf{u}_{l[m]}$$

#### Performances pour $f_d T_s = 0.3$

( $N_c =$  3 coef., AR r=1, égaliseur QR)

[taux de pilotes : 1/4, K = 128 sous-porteuses, L=6 trajets]



# Algorithme : polynômes, processus AR, et Kalman

- Filtre de Kalman basé sur :
  - Modèle d'observation : approx. polynomiale (N<sub>c</sub> coeff./trajet):

$$\mathbf{y}_{[m]} \approx \mathbf{D}_{[m]} \mathbf{c}_{[m]} + \mathbf{w}_{[m]}$$

 Modèle d'état : approximation Auto-Régressive d'ordre r de la dynamique des coefficients:

$$ilde{\mathbf{c}}_{l[m]} = -\sum_{i=1}^r \mathbf{A}_l^{(i)} ilde{\mathbf{c}}_{l[m-i]} + \mathbf{u}_{l[m]}$$

• Extensions : estimation conjointe de canal et d'offset de fréquence (bornes hybrides, EM, Kalman étendu)

E.Simon, L. Ros, H. Hijazi, M. Ghogho, "Joint carrier frequency offset and channel estimation for OFDM systems via the EM algorithm in the presence of very high mobility", IEEE Trans. on Signal Processing, 2012

#### Performances pour $f_d T_s = 0.3$

( $N_c =$  3 coef., AR r=1, égaliseur QR)

[taux de pilotes : 1/4, K = 128 sous-porteuses, L=6 trajets]



Contexte des activités de recherche, et vue d'ensemble des travaux

#### 2 Focus sur quelques contributions

- Récepteurs en étalement de spectre CDMA: synchronisation
- Estimation dynamique : des amplitudes complexes en OFDM (canaux rapides)
- Performances asymptotiques: boucles de poursuite et filtres de Kalman (canaux lents)

#### 3 Conclusion et Perspectives

## Etudes pour canaux lents (2009-2015): Motivations

- Estimation des A.C. en OFDM => canal lent :  $H_{[m]}$  diagonale, pas d'IEV
- Kalman de référence "direct" sur modèle d'observation :  $\mathbf{y}_{[m]} = \mathbf{D}_{[m]} \alpha_{[m]} + \mathbf{w}_{[m]}$ 
  - reste complexe :  ${\pmb O}(K^3+K^2L(r+1))$
  - perf. loin des bornes avec modèle d'état AR d'ordre  $r \leq 3$ ,

réglé par critère de coïncidence de corrélation

• Objectif : algorithmes + performants et + simples

## Etudes pour canaux lents (2009-2015): Motivations

- Estimation des A.C. en OFDM => canal lent :  $H_{[m]}$  diagonale, pas d'IEV
- Kalman de référence "direct" sur modèle d'observation :  $\mathbf{y}_{[m]} = \mathbf{D}_{[m]} \alpha_{[m]} + \mathbf{w}_{[m]}$ 
  - reste complexe :  ${\pmb O}(K^3+K^2L(r+1))$
  - perf. loin des bornes avec modèle d'état AR d'ordre  $r \leq 3$ ,

réglé par critère de coïncidence de corrélation

- Objectif : algorithmes + performants et + simples
- ➡ Clefs :
  - Modèle d'état approchant l'a priori: adéquat et bien réglé ➡ critère variance

ex: 
$$\gamma_{AR(1)} = J_0(2\pi f_d T_s) = \sqrt{1 - 4 \left[ (\pi f_d T_s)^4 \frac{\sigma_w^2}{\sigma_\alpha^2} \right]^{\frac{1}{3}}}$$

S. Ghandour-Haidar, L. Ros, J.M. Brossier , "On the use of first-order autoregressive modeling for Rayleigh flat fading channel estimation with Kalman filter", Elsevier Signal Processing, 2012

• **Structure**: Tête commune + Traitements parallèles par trajet: O(KL)

H. Shu, L. Ros, E. Simon, "Simplified Random-Walk-Model-Based Kalman Filter for Slow to Moderate Fading Channel Estimation in OFDM Systems", IEEE Trans. on Signal Processing, 2014.

• Coefficients constants (en mode de poursuite),  $\neq$  mise à jour gain de Kalman

#### Boucle de poursuite des amplitudes complexes (CATL, r = 2)



L. Ros, H. Hijazi, E. Simon, "Complex Amplitudes Tracking Loop for multipath channel estimation in OFDM systems under slow to moderate fading", Elsevier Signal Processing, 2014

#### Boucle de poursuite des amplitudes complexes (CATL, r = 2)



#### Boucle de poursuite des amplitudes complexes (CATL, r = 3)



#### Boucle de poursuite des amplitudes complexes (CATL, r = 3)



**réglage**:  $(\mu_1, \mu_2, \mu_3)$  ou  $(f_n, \zeta, \text{Rc})$ ; critère: min  $E\{||\alpha_{[m]} - \hat{\alpha}_{[m|m]}||^2\}$ 

# Pour 1 trajet l: filtre de Kalman Random-Walk $\xrightarrow{m \gg 1}$ CATL





H. Shu, E. Simon, L. Ros, "Third-order Kalman Filter : tuning and steady-state performance", IEEE Signal Processing Letter, 2013

# Pour 1 trajet l: filtre de Kalman Random-Walk $\xrightarrow[m\gg1]{}$ CATL



Kalman RW en mode de poursuite (gain  $[k_{1[m]}, k_{2[m]}, k_{3[m]}]^T \xrightarrow[m \gg 1]{} [k_1, k_2, k_3]^T$ ):

- eq. filtrage  $\longrightarrow$  CATL avec  $\mu_1 = k_1, \ \mu_2 = k_2 + \frac{1}{2}k_3, \ \mu_3 = k_3$ ,
- eq. Ricatti (cas lent):  $k_1 \approx 2(\frac{\sigma_u}{\sigma_{w_{LS}}})^{\frac{1}{3}}$ ,  $k_2 \approx k_1^2/2$ ,  $k_3 \approx k_1^2/8$
- → CATL( $\zeta \approx \frac{1}{2}$ , Rc  $\approx 2$ ) à fréquence naturelle  $f_n T_s = \frac{k_1}{\pi}$  réglable par  $\sigma_u$ .

# Performance et réglages des CATLs: formules explicites

 $\forall$  spectre Doppler, fonction de  $S_{\alpha} = \int \Gamma_{\alpha}(f) f^{2r} df \propto {f_d}^{2r}$  pour 2D(Jakes) ou 3D

# Performance et réglages des CATLs: formules explicites

orall spectre Doppler, fonction de  $S_{lpha}=\int\Gamma_{lpha}(f)f^{2r}df~~\propto {f_d}^{2r}$  pour 2D(Jakes) ou 3D

Variance d'estimation CATL ordre r=1,2, ou 3 (spectre Doppler 2D ou 3D)

$$\sigma_{\epsilon \text{ (2D ou 3D)}}^2 \approx \text{const}_r \cdot \left(\sigma_{\alpha}^2/L\right)^{\frac{1}{2r+1}} \cdot \left(\int_d T_s \times \sigma_{\text{LS}}^2\right)^{\frac{2r}{2r+1}}$$

obtenu avec 
$$f_n T_s = \operatorname{const'}_r \cdot \left(\sigma_{\alpha}^2/L\right)^{\frac{1}{2r+1}} \cdot \left(f_d T_s\right)^{\frac{2r}{2r+1}} \times \left(\frac{1}{\sigma_{LS^2}}\right)^{\frac{1}{2r+1}}$$

• Bruit de boucle  $\sigma_{\rm LS}^2 = \lambda \cdot \frac{\sigma_{\rm w}^2}{K}$ , dépend de la distribution des retards  $\tau_l$ ,

$$\text{avec } \lambda = \frac{K}{L} \cdot \mathsf{Trace}\left\{(\mathbf{F}^H \mathbf{F})^{-1}\right\} \geq 1 \quad \text{et} \quad [\mathbf{F}]_{k,l} = e^{-j2\pi(\frac{k-1}{K}-\frac{1}{2})\frac{\tau_l}{T_c}}$$

#### Courbes de variance d'estimation asymptotique



pour canal L=6 trajets, spectre Doppler 2D, K = 128 s.p.,  $K_p = 16$  pilotes

H. Shu, E. Simon, L. Ros, "On the Use of Tracking Loops for Low-Complexity Multi-Path Channel Estimation in OFDM Systems", Elsevier Signal Processing, 2015

## Sommaire

- Contexte des activités de recherche, et vue d'ensemble des travaux
- 2 Focus sur quelques contributions
- 3 Conclusion et Perspectives

## Conclusion

- Couche physique des com. sans fil en mobilité: domaine très vaste.
- Contributions ciblées:
  - schémas d'émission-réception : CDMA et ses dérivées ...
  - estimation dynamique de canal = Analyse théorique (brique de base)
    - bornes de Cramer-Rao Bayésiennes,
    - optimisation : réglage et ordre modèle d'état des estimateurs vs paramètres modèle physique (Doppler, Bruit de phase, décalages fréquences porteuse/horloge),
    - formules explicites: filtres de Kalman (1960) et boucles PLL (1930) revisités
- Collaborations principales :
  - universités (Gipsa-lab, Univ. Lille, Univ. Libanaises)
  - centre de recherches technologique :
    - LETI (labo "Com. Num. Algo": M. Des Noes, V. Savin, ...).
    - ST (Fabrice Belveze, ...).

#### Perspectives à l'estimation de canal et compensation

- Extension des formules explicites de performances/réglages des algorithmes de poursuite (boucles, LMS, Kalman) en canal lent (1 bond ou multi-bond) :
  - autres modèles d'états que RW1,2,3 ou AR(1) => AR(p) pour  $p \ge 2, ...$
  - autres modèles d'observations: canal rapide, ...
- Réglage auto-adaptatif des algorithmes (sans a priori sur l'état du canal)
- Extensions des études à d'autres champs d'application : formes d'onde 5G ("generalized OFDM"), ...

En s'éloignant :

- Exploitation des formules: prise en compte erreurs d'estimation de canal dans calcul de capacité (allocation ressources, sélection de noeuds en com. coopérative),
- Optimisation codage/décodage selon dynamique du canal, et perf. estimation

#### Perspectives aux schémas de transmissions

Travaux en perspective avec le LETI

- Enjeux sociétaux ("Green Telecom"): limiter l'impact sur l'environnement
  - consommation en énergie des équipements
  - pollution électromagnétique (énergie rayonnée)

Ex: "Massive MIMO" sur station de base (focalisation énergie par retournement temporel)

• thèse potentielle sur antennes agiles (B. Miscopein), + 2 axes déjà démarrés

## Schéma de transmission à faible énergie par bit reçue



- contextes: objets communicants, réseau Longue portée, réseau de capteurs
- noeud bas débit, efficacité énergétique vs spectrale ?
- thèse LETI Yoann Roth (J.B. Doré, V. Berg): émission noeud/réception S.B.
  - ➡ Mod. non linéaire à dictionnaire ⊥ (FSK) + principe turbo

#### Schéma de transmission à faible énergie par bit reçue



- contextes: objets communicants, réseau Longue portée, réseau de capteurs
- noeud bas débit, efficacité énergétique vs spectrale ?
- thèse LETI Yoann Roth (J.B. Doré, V. Berg): émission noeud/réception S.B.
  - ➡ Mod. non linéaire à dictionnaire ⊥ (FSK) + principe turbo

# Acquisition parcimonieuse dans les récepteurs RF

- thèse LETI Marguerite Marnat (M. Pelissier, D. Morche, O. Michel)
- contexte: récepteur "intelligent" sondant l'environnement (bandes occupées, interférent ?)
- principe de l'échantillonnage parcimonieux ("Analog to Information Converter")



"Modulated Wideband Converter" [Mishali, 2010]

# Merci de votre attention!