

ANR Tecsan 07 - Epimouv Livrable 1-2-3 Partie CHU Caractérisation de la sémiologie motrice des crises épileptiques dans une unité d'épileptologie. Second système d'acquisition en clinique Logiciel de caractérisation des crises et Rapport d'évaluation.

Guillaume Jean-Paul Claude Becq, Philippe Kahane, Lorella Minotti

#### ▶ To cite this version:

Guillaume Jean-Paul Claude Becq, Philippe Kahane, Lorella Minotti. ANR Tecsan 07 - Epimouv Livrable 1-2-3 Partie CHU Caractérisation de la sémiologie motrice des crises épileptiques dans une unité d'épileptologie. Second système d'acquisition en clinique Logiciel de caractérisation des crises et Rapport d'évaluation.. [Rapport de recherche] Gipsa-Lab. 2011. hal-00617167

HAL Id: hal-00617167

https://hal.science/hal-00617167

Submitted on 26 Aug 2011

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



## ANR Tecsan 07 - Epimouv Livrable 1-2-3 Partie CHU

Caractérisation de la sémiologie motrice des crises épileptiques dans une unité d'épileptologie.

Second système d'acquisition en clinique Logiciel de caractérisation des crises et Rapport d'évaluation

> G. Becq, P. Kahane, L. Minotti 27 juin 2011

## Table des matières

T	Int	troduction	6
1	Intr	roduction	7
II	${f E}$	ssai Clinique	8
<b>2</b>	Essa	ai Clinique	9
	2.1	Installation des appareils en clinique	9
	2.2	Dossier soumis au comité de protection des personnes	9
	2.3	Description de la base de données des individus	10
	2.4	Problèmes rencontrés	10
	2.5	Epidéo	11
II	Ι (	Caractérisation des manifestations motrices	12
3	Car	ractérisation des manifestations motrices	13
	3.1	Logiciel de relecture et marquage des évènements	13
	3.2	Description de la base de données des crises	13
	3.3	Extractions des caractéristiques	13
		3.3.1 Norme de l'accélération	15
		3.3.2 Puissances dans une bande de fréquence	16
		3.3.3 Pic de fréquence	17
		3.3.4 Entropie	17
		3.3.5 Analyse en ondelettes	17
	2.4	3.3.6 Normalisation quantile	18
	3.4	Classification par analyse discriminante	21 22
		3.4.2 Problèmes à 4 classes	23
		3.4.3 Problèmes à 3 classes	$\frac{25}{25}$
	3.5	Représentation des classifications en motorogrammes	26
	0.0		_0
ΙV	/ I	Détection de crises TC secondairement généralisées	28
4		section de crises TC secondairement généralisées	29
	4.1	Détection des crises TC secondairement généralisées	29
	4 2	Evaluation des performances	20

V	Conclusion	32
5	Conclusion	33
$\mathbf{V}$	I Annexes	34
$\mathbf{A}$	Calibration et Synchronisation des fichiers A.1 Calibration	<b>35</b> 35
	A.1.1 Installation des Tridents dans les chambres	35 35
	A.1.3 Influence de la calibration	35 36 36
	A.2.1 Conversion Frident inferented	36 37
	A.4 Synchronisation des systèmes Trident et Micromed	37 37
В	Liste des individus	39
$\mathbf{C}$	Tables de la base de données par des fenêtrages d'une seconde	41
	C.1 Liste des évènements par individu	41
	C.2 Tables de la base de données	43 43
D	Liste des fichiers	46
$\mathbf{E}$	Motorogrammes	<b>52</b>
$\mathbf{F}$	Publications aux journées françaises de l'épilepsieF.1 Dorlin et Boschetti, JFE 2010	<b>72</b> 72 72
$\mathbf{G}$	Essai clinique et autres publications	<b>7</b> 4

## Liste des tableaux

2.1	Statistiques de la base de donnees	1(
3.1	Classes de manifestations motrices	14
3.2	Liste des caractéristiques retenues	15
3.3	Probabilités a posteriori et transformations des données	18
3.4	Comparaison des résultats des classifieurs	23
3.5	Confusion 5C *	24
3.6	Confusion 5C HnA	24
3.7	Confusion 4C *	25
3.8	Confusion 3C *	25
3.9	Confusion 3C HnA	26
3.10	Analyse des motorogrammes	
4.1	Valeurs des courbes Roc	30
B.1	Base de données individus	39
C.1	Base de données des crises par individu	41
C.2	Statistiques de la base de données évènements sur des fénêtres de 1 s	
C.3	Localisation des capteurs	43
C.4	Distribution des données en fonction des fichiers	44
C.5	Distribution des données par sujet	44
C.6	Distribution des classes	44
C.7	Patients identiques	
D.1	Liste des fichiers *.evt de crises	46
D.2	Liste des fichiers *.trc de crises	48
E 1	Table des motorogrammes	52

## Table des figures

3.1	Logiciel de visualisation et de marquage des crises	14
3.2	Analyse spectrale vs Rotation	16
3.3	Taux de mauvaise classification par caractéristique	22
4.1	Courbe ROC	30
4.2	AUC en fonction des capteurs	31
A.1	Influence de la calibration pour le calcul des valeurs sur Ax, Ay, Az, Mx, My, Mz	36
A.2	Dérive de synchronisation en utilisant l'horodatage Trident	37

#### Rapport ANR

Ce rapport décrits les 3 livrables réalisés par le CHU au terme du projet Epimouv. Il décrit le travail réalisé par le CHU et l'analyse des données réalisée pour classer les manifestations motrices au cours des crises. A partir de ces classifications, un algorithme pour détecter les crises les plus fréquentes et les plus problématiques, les crises tonico-cloniques secondairement généralisées est proposé et évalué. Une représentation de l'évolution stéréotypiques des classes de manifestations motrices au cours du temps est aussi proposée en fonction des pathologies.

#### Faits marquants:

- 01 fév. 2009 Embauche de G.Becq, postdoctorant au CHU.
- 13 mars 2009 Obtention de l'accord du Comité de Protection des Personnes pour l'essai clinique Capametrim2.
- 26 juin 2009 Installation du deuxième appareil de mesure Trident.
- 15 juil. 2009 Inclusion du premier patient.
- 03 oct. 2010 Démission de G.Becq pour prise de fonction au CNRS, laboratoire Gipsa-lab, en tant qu'Ingénieur de Recherches.
- 22 oct. 2010 Inclusion du dernier patient.
- 11 nov. 2010 Présentation aux Journées Françaises de l'Epilepsie [7, 6].
- 22 nov. 2010 Restitution au CEA/Leti des systèmes Trident.
- 01 jan. 2011 Publication d'un article dans la revue internationale Computers in Biology and Medicine [5].
- 15 juin 2011 Diffusion du rapport.

# Première partie Introduction

## Chapitre 1

### Introduction

Le compte rendu s'articule autour des 3 points du projet Epimouv correspondant au WP4:

- la constitution de la base de donnée au CHU de Grenoble,
- l'analyse des manifestations motrices,
- la détection de crises.

La constitution de la base de données a nécessité la mise en place d'un essai clinique soumis à un comité de protection des personnes. Les élements nécessaires à l'expérimentation ont été mis en place au CHU. L'acquisition s'est parfaitement déroulée grâce au travail des infirmières et à leur formation vis à vis de cet essai. Ceci a permis d'enregistrer 50 patients. 98 crises ont été générées par ces patients. 30 crises ont présenté des manifestations motrices d'intérêts. Un essai suivant le schéma du WP2 a été mis en place mais n'a pas fourni de résultats, en partie par la non robustesse des capteurs sans fil utilisés ou des logiciels implantés. Nécessitant un travail supplémentaire trop important et déviant trop des dispositions initiales, les différents partenaires n'ont pas voulu poursuivre dans cette voie.

Une analyse de la nouvelle base de données adjointe aux anciennes a permis de faire ressortir des caractéristiques des signaux au cours des manifestations motrices épileptiques. Des classifieurs ont été évalués et présentés au cours des réunions d'équipe, dans des journaux, ou dans des conférences nationales, et permettent d'obtenir des performances variant suivant le nombre de classes retenues. Ils indiquent des performances appréciables de l'ordre de 25%de mauvaises classification pour un problème à 4 classes. L'analyse des résultats précise les difficultés rencontrées lors de l'utilisation des composantes spectrales du signal. On remarque une dispersion des caractéristiques en fonction des classes mise en évidence par la machine : les épisodes sans mouvements (N), les automatismes (A), les manifestrations toniques (T) et celles tonico-cloniques (TC) ont des bandes spectrales qui se recoupent : N (3 - 6.9 Hz, 4.7)(interquartile, mediane), A (0.2 - 2.9 Hz, 1), T (0.2 - 0.4 Hz, 0.2), TC (1.8 - 5.5 Hz, 3). Il y a donc partage de certaines bandes de fréquences suivant plusieurs classes lorsqu'on se base sur la décomposition proposée par les expert. L'ambiguité des classes n'est pas levée par une approche multidimensionnelle. Cette étude montre que la méthode utilisée pour la classification en manifestations motrices reste donc limitée. Elle pourrait être améliorée en considérant des sous classes de mouvements observées au cours des épilepsies, en particulier lors des épisodes tonico cloniques (travail à approfondir). Les classifications obtenues ont permis de proposer des représentations sous la forme de motorogrammes qui permettent de suivre l'évolution spatio temporelle et les concordances avec l'expert.

Nous avons proposé une détection simple des crises tonico-cloniques secondairement généralisées, reposant sur un classifieur entraîné à partir d'une décomposition en trois classes sur une caractéristique d'entropie de la norme de l'accélération. Une détection en 5 s avec 1 capteur montre qu'une sensibilité de 94% pour une spécificité de 84% sont obtenues sur la base de données collectées.

## Deuxième partie Essai Clinique

### Chapitre 2

## Essai Clinique

#### 2.1 Installation des appareils en clinique

Le recueil des données a été réalisé au moyen de deux systèmes de mesures de données. L'un correspond aux données électroencéphalographiques (EEG) - vidéo, l'autre aux données accélérométriques et magnétométriques (3A3M). Le premier correspond au système de mesures EEG-vidéo du laboratoire de neurophysiopathologie de l'épilepsie du CHU de Grenoble (LNPPE) qui permet d'enregistrer des données EEG et des données vidéo synchronisées. C'est un système Brain Quick 98 développé par la société Micromed SARL désigné par la suite système Micromed. Le second système correspond à une chaîne de mesure développée par le CEA/Leti pour la capture des données accélérométriques et magnétométriques tri axes. Le système s'appelle Trident. Le système Trident est cadencé aux alentours de  $46\,Hz$ . et reçoit un signal extérieur via une sortie Micromed pour enregistrer un marqueur disponible pour la synchronisation des systèmes. Trois capteurs accélérométriques et magnétométriques tri axes (X, Y et Z) sont reliés par liaisons filaires au système Trident. Dans notre étude, ces capteurs ont été positionnés ainsi : un sur le poignet droit dit aussi membre supérieur gauche (MSG, capteur 1), un sur le poignet droit dit aussi membre supérieur gauche (MSG, capteur 1), un sur le poignet droit dit aussi membre supérieur droit (MSD, capteur 2), et un sur la tête (T, capteur 3).

Au cours des essais cliniques précédents, un système Trident a été installé dans une chambre et laissé en place pour continuation. Pour la nouvelle étude, un second système a été mis en place dans la seconde chambre non équipée. La mise en place des systèmes Trident à l'hôpital a été finalisée le 26/06/2009, après fourniture des systèmes par le CEA (mis en conformité CE au 12/06/2009).

A la fin de l'essai clinique, les deux systèmes Trident ont été désinstallés et restitués au CEA/Leti le 22/11/2010.

#### 2.2 Dossier soumis au comité de protection des personnes

Un dossier Capametrim2, joint en annexe, a été soumis au promoteur, la Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation (DRCI), le 29/12/2008 qui lui a attribué les références Promotion CHU de Grenoble 0905 n°2009-A00196-51, en vue d'une soumission au Comité de protection des personnes (CPP) [10]. Le dossier a été soumis en première comission le 11/03/2009. L'accord a été donné le 13/05/2009. L'agence française de sécurité sanitaire des produits produits de santé (AFSSAPS) a donné son accord le 08/04/2009. La conformité des systèmes a été validée par le CEA le 12/06/2009. L'inclusion du premier sujet a été effectuée le 15/07/2009. La clôture a été réalisée au 22/10/2010. Un rapport final est à rendre à la DRCI dans un délai d'un an, soit le 22/10/2011. L'expérimentation a été saisie dans le système international d'enregistrements de protocoles Clinical Trials: http://www.clinicaltrials.gov qui lui a donné

TABLE 2.1 – Statistiques de la base de données. Les bases de données correspondent aux périodes de collecte suivantes : DB0 2005-2006, DB1 2006-2007, DB2 2009-2010, DBx =  $\cup_i$  DBi.

		DB0	DB1	DB2	DBx
Age					
	moyenne	24.11	26.28	28	26.83
	écart-type	10.84	9.5	12.15	11.36
	$\min$	8	12	6	6
	max	45	47	59	59
	médiane	21	23.5	26.5	25.5
Homme		6	6	30	42
Femme		12	12	20	44
N		18	18	50	86

l'identifiant NCT01025401.

Le travail du personnel infirmier pour le recueil des données a été présenté aux Journées Françaises de l'Epilepsie [7].

#### 2.3 Description de la base de données des individus

Durant la période de l'essai clinique du 13/05/2009 au 22/10/2010, 50 sujets ont participé à l'étude. 98 crises ont été enregistrées : 68 (-) ne sont pas intéressantes pour notre étude (sensations de crises sans manifestations motrices, peu de manifestations motrices, manifestations psychogènes) et 30 (+) sont d'intérêts. Deux bases de données anciennes collectées en 2005-2006 (DB0) et 2006-2007 (DB1) ont été adjointes à cette nouvelle base de données (DB2). Elles contiennent respectivement 18 sujets, 28 crises (13 -, 15 +) et 18 sujets, 42 crises (34-, 8+). Au final, DB0 contient 15 crises, DB1, 8 crises et DB2 30 crises. La frontière entre les crises d'intérêt ou non peut varier. Une description des critères est donnée en Annexe table D.2.

Une description des 86 individus et de leur pathologie est proposée table B.1. Il y a autant d'hommes (42) que de femmes (44). Les âges sont répartis  $27 \pm 11 \ (m, s)^1$  entre 6 et 59 ans. La latéralisation (Gauche G, Droite D, bilatérale \*) des crises est équilibrée : 17 G, 22 D, 11 \* et 36 restent indéterminées (?). Une analyse de la population des bases de données est proposée table. 2.1. Ces données indiquent que la population de la base de données est équilibrée en hommes et femmes, en latéralisation, et en âge.

Pour chaque individu, les fichiers Micromed et Trident ont été fusionnés. Les problèmes soulevés par cette fusion sont énoncés dans le paragraphe suivant et ont pris beaucoup de temps sur l'analyse des données.

#### 2.4 Problèmes rencontrés

Au cours de la constitution de la base de données, plusieurs problèmes ont été rencontrés :

- Perte de temps compte tenu de l'instabilité des fréquences d'acquisition des systèmes annoncés à 46 Hz par le CEA-Leti et variant au cours de l'enregistrement (45.9 46.1 Hz).
   Un rapport a été proposé concernant cette problématique [3]. La méthode de synchronisation retenue est expliquée en annexe A.1.
- Capteurs hors services suite à la déconnection de fils à l'intérieur des capteurs qui nuisent à la qualité des données (difficilement visible à l'oeil nu).

<sup>1.</sup> m moyenne empirique, s ecart-type empirique

– Le passage par un seul système d'acquisition aurait fait gagner du temps (> 15 min par enregistrement au moins et 6 mois de diagnostic, débuggage et recherche de solutions pour synchroniser les systèmes). Ceci aurait aussi permis d'améliorer la qualité des données en particulier pour se rendre compte en cours d'acquisition de la visualisation des données non disponibles avec le logiciel CEA. Les capteurs avec anomalies auraient pu être détectés plus rapidement en particulier par le tracé de graphiques dans le logiciel CEA comme nous avons proposé, mais non pris en compte.

#### 2.5 Epidéo

Un essai clinique de 6 mois a été conduit sur le couplage Epidéo (système d'acquisition vidéo avec sauvegarde avant et après la crise) - Epilog (Capteurs de mouvement sans fils) suivant les spécificités du WP2 [1, 9, 2]. Cet essai n'a pas été concluant pour le CHU qui n'a pas obtenu de données pertinentes pour la caractérisation des crises.

L'étude clinique Epidéo-Epilog a fait ressortir des dysfonctionnements matériels, logiciels ou d'utilisation à l'hôpital qui pourraient être corrigés ou exploités. Sur les 10 patients enregistrés, 7 n'ont pas généré de crises au cours de leur hospitalisation. Pour les 3 restants, nous avons observé 1 vrai positif, 4 faux négatifs et 8 faux positifs en utilisant le système de détection développé par le CEA-Leti. Les signaux enregistrés n'ont pas contribué à améliorer le système de détection de crises, néanmoins la mise en pratique a permis de faire ressortir des points limitants pour l'utilisation en foyer (constante de temps pour la détection, gestion des alarmes).

## Troisième partie

## Caractérisation des manifestations motrices

## Chapitre 3

## Caractérisation des manifestations motrices

#### 3.1 Logiciel de relecture et marquage des évènements

L'analyse des crises a nécessité la mise en place d'un logiciel de relecture et d'analyse des signaux synchronisés. Ce logiciel a été déposé sur le site Mathworks pour être accessible à une communauté d'utilisateurs sous licence BSD [4]. Le logiciel permet de gérer visuellement les faibles décalages de synchronisation ( $\leq 1s$ ) lors de l'analyse des mouvements et permet de marquer précisément les débuts et fins des manifestations motrices. Grâce à ce logiciel réalisé sous Matlab, chaque crise a été décomposée en évènements tels que présentés dans l'article paru dans le journal Computers in Biology and Medicine [5] et joint en annexe. La saisie informatique de ces évènements permet en outre de retrouver facilement les données lors d'un traitement informatisé.

#### 3.2 Description de la base de données des crises

Les fichiers ont été analysés par Guillaume Becq puis revus en présence des médecins Lorella Minotti ou Philippe Kahane pour corrections. L'analyse conduit à ne retenir que les crises d'intérêt et éliminer celles au cours desquelles peu de manifestations motrices sont observées. Dans la suite de l'étude nous avons travaillé avec les résultats de l'analyse qui sont présentés dans la table Tab. C.1.

Les classes retenues sont présentées Tab. 3.1. Les sous classes V, HT, C et ATF, utilisées lors du marquage des crises, ont été considérées comme T, T, TC et O respectivement, lors de l'analyse automatique.

#### 3.3 Extractions des caractéristiques

Des caractéristiques ont été extraites sur des fenêtres de 1 ou 4 s. La liste des caractéristiques retenues est donnée Tab. 3.2.

Pour chaque fenêtre au cours d'une crise, une classe a été attribuée suivant l'évènement observée en observant au mieux sur la vidéo les manifestations motrices. Seuls les évènements propres, ne contenant qu'une seule classe et non artéfactés, ont été conservés pour la classification. Cela conduit aux répartitions des données présentées Tab. C.1 pour des épidodes de 1 s

Pour chaque crise, les données contenues dans l'intervalle temporel 300 s avant le début de la crise marquée à partir de l'EEG  $(t_0)$  et 300 s après la fin de la crise  $(t_2)$  ont été retenues. 2




FIGURE 3.1 – Logiciel de visualisation et de marquage des évènements développé sous Matlab.

Table 3.1 – Classes de manifestations motrices et notations retenues.

Abbrévia	tions	Manifestations
N, NOMVT		Pas de mouvements
A, AUTO		Automatismes
T, TONIC		Manifestations Toniques
	V, VERSIF	M. versives
	$\mathrm{HT}$	M. hyper toniques
TC		M. tonico cloniques
	C, CLONIC	M. cloniques
H, HM, HYPER		M. hypermotrices
O, OTHERS		Autres manifestations motrices
		non pathologiques ou complexes
	ATF	Artefacts
NaN		non scorés

Table 3.2 – Liste des caractéristiques retenues

1	mnA	moyenne $  \vec{A}  $
2	$\operatorname{snA}$	écart-type $  \vec{A}  $
3	HnA	entropie $  \vec{A}  $
4	PxxA	Puissance spectrale totale maximale sur Ax, Ay ou Az
5	0-1	Puissance absolue maximale dans la bande $[0,1]Hz$
6	1-2	-[1,2]
7	2-3	-[2,3]
8	3-4	-[3,4]
9	4-5	-[4, 5]
10	5-13	-[5, 13]
11	13-23	-[13, 23]
12	r0-1	Puissance relative maximale dans la bande $[0,1]$ $Hz$
13	r1-2	-[1, 2]
14	r2-3	-[2,3]
15	r3-4	-[3, 4]
16	r4-5	-[4, 5]
17	r5-13	-[5, 13]
18	r13-23	-[13, 23]
19	1-5	Puissance absolue maximale dans la bande $[1,5]$ $Hz$
20	r1-5	Puissance relative maximale dans la bande [1,5]
21	pFAy	Fréquence du pic de puissance sur Ay
22	PpFAy	Puissance spectrale de la fréquence du pic

crises successives ont été dupliquées deux fois par cette méthode (GENMEL 20060405T142736 et 20060405T142813) générant deux doublons de crises dans la base de données.

Nous nous sommes principalement intéressés aux caractéristiques fréquentielles qui ressortent lors de la visualisation des manifestations motrices. Pour cela, nous avons calculés des puissances dans des bandes de fréquences : 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-13, 13-23, 1-5 Hz. Ceci a été réalisé en vue de déterminer les bandes de fréquences les plus discriminantes pour chaque classe de manifestation motrice.

Une observation simple montre que l'analyse fréquentielle réalisée sur les signaux de rotations calculés par la méthode 3A3M présentée dans [5] ne permet pas de retrouver les bonnes caractéristiques des signaux alors que la seule utilisation des signaux accélérométriques le permet. L'exemple présenté Fig. 3.3 met en évidence la différence des spectres calculés à partir des signaux de rotation et des signaux accélérométriques. L'exemple montre également que la valeur maximale du spectre de puissance sur les 3 composantes correspond à la composante la plus fiable.

#### 3.3.1 Norme de l'accélération

La norme de l'accélération est une variable aléatoire souvent étudiée lors de l'utilisation de capteurs accélérométriques triaxiaux [8]. Elle se calcule suivant :

$$nA^{2}(t) = \sum_{i \in \{x, y, z\}} A_{i}^{2}(t)$$
(3.1)

La moyenne et l'écart-type empirique de cette variable aléatoire sur une fenêtre de durée fixée sont retenus :

$$mnA = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} nA(i)$$
  

$$snA^{2} = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (x(i) - mnA)^{2}$$
(3.2)

Lorsque le signal est au repos et si le capteur est bien calibré on a mnA = 1 qui correspond à la norme de l'accélération de la pesanteur et snA nul car il n'y a pas de mouvement.




FIGURE 3.2 – Exemple d'analyses spectrales réalisées a) sur le signal de rotation tel que calculé dans [5], b – d) sur les signaux accélérométriques  $A_x$  (b)  $A_y$  (c) et  $A_z$  (d). Seul sur le signal  $A_z$  (d), la composante pure à 2 Hz ressort correctement et correspond à la fréquence de l'automatisme telle qu'observée sur la vidéo. Le spectre de puissance pour cette fréquence est alors maximal sur  $A_z$ .

#### 3.3.2 Puissances dans une bande de fréquence

La densité spectrale de puissance du signal  $x = x_1 \cdots x_N$  pour la fréquence  $f_i$  est calculée par une méthode du périodogramme selon :

$$p_{xx}(f_i) = \frac{1}{F_s N} \left| \sum_{k=1}^{N} x_k \exp\left(-j\left(2\pi \frac{f_i}{F_s} k\right)\right) \right|^2$$
 (3.3)

Avec N = 1024 points, fenêtre rectangulaire et bourrage de zéros (zero padding). La puissance absolue dans la bande de fréquence  $[f_i, f_j]$  est alors :

$$P_{xx,abs}([f_i, f_j]) = (f_j - f_i) \sum_{k=i}^{j-1} p_{xx}(f_k)$$
(3.4)

La puissance totale s'écrit :

$$P_{xx,tot} = (Fs/2) \sum_{i=1}^{N} p_{xx}(f_i) = P_{xx,abs}([0, Fs/2])$$
(3.5)

La puissance relative dans une bande de fréquence est :

$$P_{xx,rel}([f_i, f_j]) = \sum_{k=i}^{j-1} P_{xx}(f_k) / P_{xx,tot}$$
(3.6)

#### 3.3.3 Pic de fréquence

Une estimation du pic de fréquence sur la composante  $A_y$  du signal accélérométrique, pour chaque fenêtre a aussi été calculée suivant :

$$pFAy = \arg\max_{f_i} \left( P_{xx}(f_i) \right) \tag{3.7}$$

La valeur de la puissance PpFAy pour cette valeur de fréquence a aussi été retenue.

#### 3.3.4 Entropie

Soit  $r = x_{max} - x_{min}$  l'étendue du signal (range) et  $\epsilon_b$  l'étendue du bruit. On requantifie le signal sur Q niveaux tels que :  $Q = r/\epsilon_b$ . Dans notre cas, pour la norme  $nA : \epsilon_b \approx 0.01\,g$  et  $[x_{min}, x_{max}] = [0, 1.7\,\sqrt{3}]\,g$ . Ceci donne  $Q \approx 300$ . L'objectif de cette requantification permet de ne pas considérer un niveau pour chaque nouvel échantillon prenant une nouvelle valeur du signal, mais permet de classer les échantillons en considérant des niveaux plus larges déterminés en fonction du bruit observé. Ainsi, si il n'y a pas de mouvement sur la fenêtre d'observation, on obtiendra une entropie faible, voire nulle si le signal reste dans un seul niveau. Chaque niveau est alors définit sur l'intervalle :

$$q(i) = \left[x_{min} + (i-1)\epsilon_b, x_{min} + i\epsilon_b\right]$$
(3.8)

pour  $i \in [1, Q]$ . On compte alors les éléments de l'échantillon dans chaque intervalle :

$$n(i) = \sum_{j} \mathbf{1}_{q(i)}(x(j)) \tag{3.9}$$

avec  $\mathbf{1}_{q(i)}$  fonction indicatrice d'appartenance à q(i). La fréquence dans cet intervalle, qui donne une estimation de la densité de probabilité de x est alors :

$$p(i) = n(i)/N \tag{3.10}$$

L'entropie d'un niveau est alors :

$$h(i) = p(i) \log_2(p(i)) \quad si \quad p(i) > 0 = 0 \quad si \quad p(i) = 0$$
(3.11)

Dont la somme donne l'entropie :

$$H = \sum_{i} h(i) \tag{3.12}$$

Pour cette étude, on a utilisée la caractéristique  $HnA = H(||\vec{A}(t)||)$  sur la fenêtre d'analyse.

#### 3.3.5 Analyse en ondelettes

Les travaux de Niejsen [11] indiquent qu'une analyse en ondelette pourrait être pertinente. Nous n'avons pas mis en évidence l'intérêt d'une telle analyse. Une analyse en ondelette avec une décomposition sur des ondelettes de type Daubechies d'ordre 5 telle qu'indiquée dans Niejsen a été réalisée. Un exemple de décomposition des mouvements avec des ondelettes est proposé Fig. 3.3. Nous avons testé le nombre de valeurs dépassant un seuil dans des bandes d'ondelettes avec un seuil fixé empiriquement comme caractéristique. Cette caractéristique devient pertinente pour une fenêtre d'analyse de longue durée  $(>10\,s)$  mais n'est pas intéressant pour des fenêtres de 1 à 4 s retenues dans ce rapport.

#### 3.3.6 Normalisation quantile

Les premiers résultats tels que ceux présentés Fig. 3.3 indiquent que les caractéristiques fréquentielles ne ressortent pas par analyse discriminante. L'observation de la distribution de ces variables montre des comportement voisins des lois gamma pour les puissances absolues (somme de lois de puissance), ou de lois beta (rapport et complémentarité des variables).

Afin de comparer aux mieux les données nous avons retenu une transformation vers une loi uniforme par le biais de l'estimation de la fonction quantile obtenue à partir des distributions empiriques des statistiques d'ordre. Soit F(x) la fonction de répartition associée à la variable aléatoire X:

$$F(x) = \operatorname{Proba}\{X \le x\} = u \tag{3.13}$$

avec  $u \in [0,1]$  On utilise une transformation des données g telle que :

$$y = g(x) = G^{-1}(u) = G^{-1}(F(x))$$
(3.14)


Cette transformation peut aussi être qualifiée de normalisation quantile. Cette transformation est aussi désignée comme méthode de l'anamorphose dans [12]. On constate qu'on peut aussi écrire :


$$x = g^{-1}(y) = F^{-1}(G(y))$$
(3.15)


Pour G fonction de répartition d'une loi de Laplace-Gauss, on obtient une transformation ves une loi de Laplace-Gauss. Pour G = I, fonction identité, on obtient une transformation vers une loi uniforme. On a alors y = u, quantiles (ou fractiles selon la terminologie) de la v.a. X et on retrouve les valeurs x par la transformation  $x = F^{-1}(u)$  (telles que présentées Tab. 3.3).


Les probabilités a posteriori après transformation des données sont présentées Tab. 3.3 et permettent d'évaluer les distributions des variables en fonction des classes.

TABLE 3.3: Probabilités a posteriori et transformations des données. Chaque élément représente les figures obtenues pour la caractéristique dont le nom est précisé en dessous. La figure supérieure correspond aux vraisemblances par classe. La figure du milieu correspond aux distributions a posteriori par classe. C'est sur ces distributions que se réalise la discrimination. La figure inférieure correspond à la transformation nécessaire pour obtenir une distribution uniforme de la caractéristique sans tenir compte des classes.









On remarque que snA, HnA, PxxA, Pf1-f2 ont les mêmes distributions. Pour mnA, les données restent autour de 1 pour les mouvements de faible amplitude et on retrouve l'accélération de la pesanteur (1 g). Il y a déviation pour les clonies et les automatismes. Les puissances relatives sont pour la plupart equiprobables, en particulier dans la bande 4-5 Hz. On constate néanmoins des différences : dans la bande 2-3 Hz bas rapport pour N; dans la bande 0-1, 1-2 Hz pour T et A, haut rapport; dans la bande 5-13 Hz, 13-23 Hz haut rapport pour N et TC, bas pour A; dans la bande 1-5 Hz, bas rapport pour N bien marqué, haut pour A et TC.

Un point important concerne la bande 4-5 Hz. On constate que le rapport est constant sauf pour les basses fréquences où l'on constate qu'une faible puissance relative dans cette bande correspond à une TC. Ces distributions doivent correspondre aux hypertonies riches en hautes fréquences (on remarque d'ailleurs que TC a des bas rapports pour r0-5 Hz). mnA permet de s'assurer de la bonne calibration des mesures. Les automatismes très énergétiques tels que les pédalages se retrouvent en particulier dans les hautes valeurs de HnA par exemple.

Les valeurs obtenues sur snA permettent de classer les données en petits moyens et grands mouvements tels que proposés par Pierre Jallon au CEA-Leti. On a alors les valeurs suivantes obtenues sur la base de données : N,  $snA < 0.005\,g$ ; T,  $snA < 0.020\,g$ ; A,  $snA < 0.100\,g$ ; TC,  $snA \ge 0.100\,g$ .

#### 3.4 Classification par analyse discriminante

Une analyse discriminante a été retenue pour la simplicité du réglage des paramètres qui permet de se focaliser sur la pertinence des variables, et non sur le réglages des classifieurs. Les classifieurs ont été appris avec une validation croisée en 10 parties. Le taux de mauvaises classifications (misclassification rate, MCR) a été retenu comme critère de performances. Les




FIGURE 3.3 – Taux de mauvaise classification par caractéristique. avant (bleu) et après (rouge) transformation des données vers une loi uniforme pour un problème à 4 classes (N, T, A, TC.

résultats d'une comparaison pour chaque caractéristique individuelle sont donnés Figure 3.3. par analyse discriminante linéaire. On constate qu'après transformation des données les caractéristiques fréquentielles sont compétitives avec l'entropie de la norme de l'accélération qui obtient les meilleures performances lors d'une classification sans transformation.

Les combinaisons de caractéristiques ont été testées au moyen d'une sélection séquentielle ascendante (sequential forward selection SFS) telle que décrite dans [5] avec une analyse discriminante quadratique. Les résulats de la sélection sont proposés Table 3.4 pour différentes problématiques : problème à 5 classes (N, A, T, TC, HM); 4 classes (N, A, T, TC); 3 classes (N, T, TC), avec ou sans transformation des données.

#### 3.4.1 Problèmes à 5 classes

La matrice de confusion pour le meilleur classifieur retenu avec un problème à 5 classes est donnée Table 3.5. On constate que :

- N : est bien classé malgré quelques T.
- A : est bien classé à 39 %. La principale confusion est obtenue avec T (38 %). Certains épisodes sont classés en H ou C (23%).
- H : est bien classé à 92 %.
- T : est bien classé à 77 %. On remarque des confusions avec toutes les classes de 2 à 8 %.
- TC : est bien classé à 69 %. Des confusions avec A, H et T de l'ordre de 10 % par classes sont observées.

TABLE 3.4 – Comparaison des résultats des classifieurs. Des validations croisées en 10 parties ont été réalisées. Un sélection ascendante séquentielles (SFS) a été poursuivie jusqu'à stagnation des performances. Le taux de mauvaise classification (Misclassification rate MCR) en pourcentage est donné en moyenne et écart-type : m (s). Les classifieurs sont : HnA, entropie de la norme de l'accélération uniquement; best : SFS sur toutes les caractéristiques confondues; CBM : le classifieur retenu dans [5]; All : SFS sur toutes les caractéristiques et celles définies dans CBM; Z : Classifieur avec transformation des données vers une loi uniforme. Les performances des différents classifieurs sont comparables et permettent d'espérer pour une classification : à 1 s – 5C 32%, 4C 26%, 3C 10%; à 4 s – 5C 22%, 4C 22%, 3C 10%. Les performances sont meilleures à 4 s. HnA obtient de bonnes performances pour 3C. Le classifieur CBM obtient généralement de moins bonnes performances. La transformation des données suivie d'une SFS apporte peu de gain en performances en général sauf pour le problème à 5C. Cependant, avec cette transformation vers une distribution uniforme, certaines caractéristiques fréquentielles deviennent compétitives avec HnA.

	5C		4C		3C	,
	1 s	4 s	1 s	$4 \mathrm{s}$	1 s	4 s
HnA	54.4 (1.6)	34.6 (3.2)	30.0 (2.0)	26.1 (4.2)	11.4 (1.4)	10.8 (2.7)
best	36.5(1.8)	30.2(2.9)	27.7(2.0)	25.0(3.3)	10.7(1.0)	09.4(2.5)
CBM	49.0(0.8)	40.9(3.1)	37.8(2.2)	35.1(3.6)	20.3(1.9)	17.8(4.4)
all	$36.4\ (1.0)$	29.6(3.2)	27.5 (1.8)	24.8(2.6)	10.1 (1.0)	08.3(2.0)
Z HnA	49.1 (2.3)	41.4 (3.6)	33.4 (1.5)	31.4 (3.9)	18.3 (1.8)	16.6 (3.7)
Z best	31.6(1.6)	23.9(2.8)	26.4(1.6)	21.0(3.0)	12.4(1.0)	09.0(2.3)
Z CBM	46.1(2.0)	39.7(4.8)	35.1(1.4)	30.4(3.2)	$17.1\ (1.6)$	13.6(2.3)
Z all	32.0(1.5)	21.7(2.0)	26.3(1.9)	21.5(4.1)	11.6 (1.2)	09.8(2.2)

Le classement des manifestations Others O et non scorées NaNs indiquent comment se comporte le classifieur avec des données non scorées ou n'ayant pas servi à l'apprentissage du classifieur. On obtient :

- O : La plupart des mouvements sont classés en T (47 %). A et TC sont aux alentours de 15 % ; N à 12 % et H à 9 %.
- NaNs : 58 % des épisodes sont classés sans mouvements. Sur les 42 % des épisodes avec mouvements, 32 % sont considérés comme T, les 10% restant sont considérés à 7% comme A, 2% comme TC et 1 % comme H.
- Au total : par proportions décroissantes les épisodes sont considérés comme N (55%), T (32%), A (6%), TC (4%), H (2%).

La matrice de confusion sur ce même problème à 5 classes obtenue avec la seule caractéristique HnA est présentée Table 3.6. Les différences avec la matrice précédente concerne principalement :

- A est moins bien classé et on remarque plus de confusion avec H.
- H est moins bien classé.
- TC est moins bien classé avec une grande confusion avec H.
- D'un point de vue global, on a moins d'épisodes TC, A et plus de N et H.

#### 3.4.2 Problèmes à 4 classes

La matrice de confusion pour le meilleur classifieur retenu avec un problème à 4 classes (H exclu) est présentée Table 3.7.

On remarque:

- Il y a peu de différences avec le problème a 5 classes.

TABLE 3.5 – Table de confusion 5 classes avec les meilleures caractéristiques retenues. E, expert, M, Machine. Pour chaque cellule, le chiffre de gauche indique le nombre de périodes, le chiffre entre parenthès indique le pourcentage par rapport à la classification experte proposée en ligne. La ligne du bas totalise et propose un pourcentage par rapport aux classes utilisées par la machine.

$\overline{\mathrm{E} \setminus \mathrm{M}}$	N	A	Н	Т	TC
O	554 (11.95)	772 (16.65)	415 (08.95)	2166 (46.72)	729 (15.72)
NaN	58748 (57.99)	$6954 \ (06.86)$	$1052 \ (01.04)$	32758 (32.34)	1787 (01.76)
N	$1780 \ (96.06)$	8 (00.43)	$0\ (00.00)$	65 (03.51)	0(00.00)
A	9 (00.55)	632 (38.87)	$164 \ (10.09)$	617 (37.95)	$204\ (12.55)$
H	0 (00.00)	3(03.30)	$84 \ (92.31)$	2(02.20)	2(02.20)
${ m T}$	$21\ (02.46)$	62 (07.28)	49 (05.75)	$653\ (76.64)$	67(07.86)
TC	5(00.17)	347 (11.96)	235 (08.10)	315 (10.85)	$2000 \ (68.92)$
	61789 (54.56)	7243 (06.40)	2280 (02.01)	37083 (32.75)	4864 (04.29)

Table 3.6 – Table de confusion 5 classes 1 s. E, expert, M, Machine.

$E \setminus M$	N	A	Н	${ m T}$	$\mathrm{TC}$
O	$721\ (15.55)$	442 (09.53)	854 (18.42)	2389 (51.53)	$230 \ (04.96)$
NaN	63661 (62.84)	1509 (01.49)	$1690 \ (01.67)$	34280 (33.84)	159 (00.16)
N	$1751 \ (94.50)$	0(00.00)	$0\ (00.00)$	102 (05.50)	0(00.00)
A	22 (01.35)	269 (16.54)	$461\ (28.35)$	729(44.83)	145 (08.92)
Н	0 (00.00)	15(16.48)	$58 \ (63.74)$	2(02.20)	16 (17.58)
${ m T}$	40 (04.69)	77(09.04)	79(09.27)	$644\ (75.59)$	12(01.41)
TC	7 (00.24)	263 (09.06)	1196 (41.21)	428 (14.75)	$1008 \ (34.73)$
Total	66202 (58.45)	2575 (02.27)	4338 (03.83)	38574 (34.06)	1570 (01.39)

Table 3.7 – Table de confusion 4 classes 1 s. E, expert, M, Machine.

$E \setminus M$	N	A	T	TC
O	535 (11.54)	902 (19.46)	2249 (48.51)	950 (20.49)
NaN	60475 (59.70)	4980 (04.92)	33897 (33.46)	1947 (01.92)
N	$1789 \ (96.55)$	5(00.27)	59(03.18)	0(00.00)
A	14 (00.86)	$728 \ (44.77)$	604 (37.15)	280 (17.22)
Н	0 (00.00)	32 (35.16)	9(09.89)	50 (54.95)
${ m T}$	36 (04.23)	85 (09.98)	$643 \ (75.47)$	88 (10.33)
TC	8 (00.28)	$371\ (12.78)$	$313\ (10.79)$	$2210 \ (76.15)$
Total	62857 (55.50)	7103 (06.27)	37774 (33.35)	5525 (04.88)

Table 3.8 – Table de confusion 3 classes 1 s. E, expert, M, Machine

$\overline{E \setminus M}$	N	T	TC
O	727 (15.68)	2580 (55.65)	1329 (28.67)
NaN	$66020 \ (65.17)$	31560 (31.16)	3719 (03.67)
N	$1791\ (96.65)$	62 (03.35)	0 (00.00)
A	9 (00.55)	877 (53.94)	$740 \ (45.51)$
Н	$0\ (00.00)$	21(23.08)	70 (76.92)
${ m T}$	27 (03.17)	$727 \ (85.33)$	98 (11.50)
TC	6 (00.21)	$442 \ (15.23)$	$2454 \ (84.56)$
Total	68580 (60.55)	36269 (32.02)	8410 (07.43)

- Les A et les TC, sont légèrement mieux classées (resp. 45% et 76% à 4C vs 39% et 69% à 5C).
- Les T sont aussi bien classés (75% vs 77%).
- Les H sont classés en C (55%), en A (35%) et en T (10%).

#### 3.4.3 Problèmes à 3 classes

La matrice de confusion pour le meilleur classifieur retenu avec un problème à 3 classes (H et A exclus) est présentée Table 3.7.

#### On remarque:

- Les T et les TC sont légèrement mieux classés (resp. 85% et 85% vs 76% et 76%).
- Les H sont classés en T (23%) et TC (77%).
- Les A sont classés en N (1%), T (54%) et TC (46%).
- Il y a peu de différences avec le problème a 4 classes d'un point de vue global. On a N (61%), T (32%), TC (7%).

La matrice de confusion pour un problème à 3 classes en prenant uniquement HnA est présentée Table 3.9.

#### On remarque:

- Les T sont moins bien classés (62% vs 85%).
- Les TC sont mieux classés (90%).
- Tous les H sont classés en TC.
- Les A sont plus favorablement classés en TC (62% vs 46%) au détriment des T (35% vs 54%).
- Au total, on a N (66%), T (25%), TC (9%).

Table 3.9 – Table de confusion 3 classes HnA. E, expert, M, Machine.

E\M	N	T	TC
O	869 (18.74)	1987 (42.86)	1780 (38.40)
NaN	72141 (71.22)	24548 (24.23)	$4610 \ (04.55)$
N	$1832 \ (98.87)$	$21\ (01.13)$	$0\ (00.00)$
A	37 (02.28)	573 (35.24)	1016 (62.48)
Н	0 (00.00)	$0\ (00.00)$	91 (100.00)
${ m T}$	104 (12.21)	$529 \ (62.09)$	219(25.70)
TC	8 (00.28)	289 (09.96)	$2605 \ (89.77)$
Total	74991 (66.21)	27947 (24.68)	10321 (09.11)

#### 3.5 Représentation des classifications en motorogrammes

L'évolution des classes sur chaque capteur au cours du temps peut être mise en évidence par la représentation en motorogramme que nous avons proposé dans l'article [5]. Les différents motorogrammes obtenus par le meilleur classifieur 5 classes sur des fenêtres d'une seconde sont fournis en annexe E.

L'organisation spatio temporelle de la crise est mise en évidence par la machine. Toutefois il est difficile de faire ressortir l'analyse experte et une proposition pour réaliser cette analyse et proposée en Annexe E sur la base des latéralisations gauche (G), droite (D), bilatérale (\*) et celles non déterminée à ce jour (?) telles que présentées table B.1. Les résultats d'une telle analyse menée par Guillaume Becq et non revu par les médecins, sont proposés dans la table 3.10.

Ces résultats indiquent que la détermination de la latéralisation des crises n'est pas meilleure qu'un choix au hasard (18/36) sur la base de l'observation du départ de la crise (13/36) ou de l'ensemble de la crise (15/36). La considération de l'une ou de l'autre permet de prendre une meilleure décision (21/36), soit un taux d'erreurs de 41.67%. Il semble donc difficile de prendre une décision à partir de ces observations.

Néanmoins, la ressemblance de certains motorogrammes avec la classification réalisée par l'expert pourrait permettre de guider celui-ci dans sa décision [5]. On remarque une segmentation plus importante de la machine par rapport à la segmentation réalisée par les experts manuellement et visuellement par rapport au signal accélérométrique et à la vidéo. L'étude de la succession des TC et leur fragmentation, non réalisée à ce jour, pourrait permettre de mieux comprendre l'organisation de la crise. Les manifestations pré et post critiques sont aussi mises en évidence.

Enfin, quelques exemples typiques mettent en évidence les limites de cette analyse. L'exemple 20100414MOR indique une succession de mauvaises classifications juste avant la crise. Le patient à une activité agitée, il joue à un jeu de société, se gratte à plusieurs reprise, et fait sauter un dé dans ces mains. Pour le fichier 20091207 TSL, le manque de données au début de l'enregistrement est classé en A en début de fichier, il s'agit d'un artefact de la machine.

TABLE 3.10 – Analyse des motorogrammes. iS : numéro du sujet. iSz : numéro du motorogramme associé au sujet. Diag. : Diagnostic médical.  $Obs_1$  : Observation en début de crise à partir du motorogramme.  $Obs_2$  : Observation au cours de la crise.  $S_1$  : Correspondance entre Diag. et Obs1 en binaire.  $S_2$  : Correspondance entre Diag. et Obs2 en binaire.  $S_3$  : disjunction logique de  $S_1$  et  $S_2$  ( $S_1$  ou  $S_2$ ) :  $S_3 = S_1 \vee S_2$ 

o .	$\sim$ 1	· ~ Z						
iS		iSz	Diag.	$Obs_1$	$Obs_2$	$S_1$	$S_2$	$S_3$
Te	empor	al Gai	ıche					
	)46	1	G	*G	D	1	0	1
20	046	2	G	G	G	1	1	1
	)14	1	G	*D	G	0	1	1
	)14	2	Ğ	*	*	0	0	0
	)17	1	Ğ	*D	G	0	1	1
	-		5			2	3	4
- E	xtra T	empoi	al Gauc	he				
	)16	1	G	*G	D	1	0	1
	016	2	G	*	*	0	0	0
	016	3	G	*	*	0	0	0
	016	4	Ğ	*	*	0	0	0
	016	5	Ğ	*	*	0	0	0
	)16	6	G	*	*	0	0	0
	016	7	G	*	*	0	0	0
	-	•	7			1	0	1
Te	empor	al Dro	oit					
	)12	1	D	*G	D	0	1	1
	)19	1	D	*	G	0	0	0
	)16	1	D	*D	*	1	0	1
	016	2	D	D	*	1	0	1
	005	1	D	*D	D	1	1	1
	005	2	D	G	D	0	1	1
	005	3	D	*	*	0	0	0
	005	4	D	*	D	0	1	1
	004	1	D	D	D	1	1	1
	004	2	D	G	G	0	0	0
	,,,,		10			4	5	7
-E	xtra T	empoi	al Droit			-		•
	)19	1	D	*G	*	0	0	0
	)15	1	D	D	D	1	1	1
	002	1	D	*	*D	0	1	1
	015	1	D	D	*	1	0	1
	007	1	D	*	*G	0	0	0
	007	2	D	*	*	0	0	0
	007	3	D	*	*G	0	0	0
	009	1	D	*	*G	0	0	0
	)11	1	D	*D	D	1	1	1
			9		-	3	3	4
	empor	al bila	-					
	008	1	*	*D	D	1	0	1
			1			1	0	1
- E	xtra 7	empor	al bilaté	ral		_	-	
	)48	1	*	G	*D	0	1	1
	004	1	*	*G	*	1	1	1
	004	2	*	*D	*	1	1	1
	004	3	*	G	*	0	1	1
			4			2	4	4
	otal		36			13	15	21
	otai		90			13	19	21

## Quatrième partie

## Détection de crises TC secondairement généralisées

## Chapitre 4

## Détection de crises TC secondairement généralisées

#### 4.1 Détection des crises TC secondairement généralisées

Un classifieur sur la base de 3 classes est entraı̂né par validation croisée en 10 parties. Seule la caractéristiques HnA est retenue. Elle est extraite sur des fenêtres de 1 s. Le taux de mauvaise classification est  $11.47 \pm 1.44\%$ . La règle de décision se résume à : N (HnA < 1.35); T (2.09 < HnA < 3.85); TC (3.85 < HnA).

Un détecteur de crises TC est mis en place reposant sur le comptage du nombre de fenêtres classées en TC sur une durée d'observation (o) et se déclenche si ce nombre dépasse un seuil (th). La détection est effectuée sur des fenêtres glissées de durée o. Le taux de faux positifs et de vrai positifs (FPR et TPR) est évalué en fonction de th et o. La variation de ces paramètres permet d'obtenir une courbe telle que la courbe de caractéristique de fonctionnement du récepteur (courbe ROC, receiver operating curve) et l'aire sous cette courbe (AUC). Les performances sont évaluées sur l'ensemble des 30 crises contenant 3 capteurs sur le MSG, le MSD et la T (enregistrements contenant les 3 position MSG, MSD, T dans la Table D.2)

#### 4.2 Evaluation des performances

Un tracé de courbes ROC pour des détecteurs comptabilisant le nombre d'épisodes TC pour  $o=5\,s$  avec un capteur MSG ou avec 3 capteurs (MSG, MSD, T) est proposé Figure 4.1. On remarque que les performances des détecteurs sont proches. Les valeurs des taux de vrais positifs (sensibilité, true positive rate TPR) et de faux négatifs (1 - spécificité, false positive rate FPR) pour ces détecteurs sont donnés Table 4.1. Pour ces deux détecteurs on peut espérer une sensibilité de 80% pour une spécificité de 95%.

La variation de l'aire sous la courbe en fonction du temps d'intégration du détecteur est donnée Fig. 4.2. Le tracé des courbes obtenues pour toutes les combinaisons de capteurs permet de se rendre compte de l'influence de la position des capteurs. On remarque qu'avec un capteur, les meilleurs performances sont obtenues avec le capteur MSG. Les meilleures performances sont obtenues en prenant les trois capteurs sur une période de  $10\,s$ . Des performances identiques sont obtenues en ne retenant que 2 capteurs MSG et T. Les performances moins bonnes obtenues avec le capteur MSD pourraient s'expliquer par le fait que le MSD est généralement le membre le plus utilisé par les patients et pourrait générer plus de faux positifs. Les performances maximales avec le capteur MSG sont obtenues sur des périodes de  $15\,s$  et sont comparables à celles obtenues avec 3 capteurs sur des périodes plus courtes de  $5\,s$  (auc=0.96).

Ces travaux ont été présentés en partie aux Journées Françaises de l'Epilepsie [6].

FIGURE 4.1 – Caractéristiques de fonctionnement du récepteur (courbe ROC, receiver operating characteristic). Le cumul des épisodes TC est réalisé sur 5 s. Deux détecteurs sont testés : le premier est réalisé à partir d'un capteur sur le MSG, le second utilise 3 capteurs. Les performances sont comparables. Un taux de vrais positifs (true positive rate TPR) de 80% est obtenu pour un taux de faux positifs (false positive rate FPR) de 5%.





Table 4.1 – Valeurs des courbes Roc.

MSG; AUC: 0.941								
Seuil	1.00	1.00	0.80	0.60	0.40	0.20	0.00	
FPR	0.00	0.04	0.06	0.08	0.12	0.18	1.00	
TPR	0.00	0.76	0.84	0.88	0.91	0.95	1.00	
MSG,	MSG, MSD, T; AUC: 0.961							
Seuil	3.00	3.00	2.80	2.60	2.40	2.40	2.20	
	2.00	1.80	1.80	1.80	1.60	1.60	1.40	
	1.40	1.20	1.20	1.00	0.80	0.60	0.40	
	0.20	0.00						
FPR	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	
	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	
	0.06	0.07	0.07	0.09	0.12	0.15	0.20	
	0.27	1.00						
TPR	0.00	0.56	0.62	0.67	0.68	0.71	0.76	
	0.82	0.82	0.84	0.84	0.86	0.86	0.86	
	0.88	0.89	0.90	0.91	0.93	0.94	0.96	
	0.98	1.00						

FIGURE 4.2 – Aire sous la courbe (area under curve, auc) en fonction du nombre de capteurs utilisés et de leurs emplacements : S1 MSG, S2 MSD, S3 T. Le temps en abscisse correspond à la durée de détection. Le détecteur est réalisé à partir d'un classifieur utilisant HnA sur des fenêtres d'une seconde. On obtient une aire sous la courbe maximale aux environs de 0.96 pour 1 capteur (MSG) en 15 s, 2 (MSD et MSG ou MSD et T) ou 3 capteurs en 10 s.



## Cinquième partie Conclusion

### Chapitre 5

### Conclusion

Au cours de cette étude, un essai clinique a été réalisé qui a permis la construction d'une base de données originale. Cette base de données devrait fournir des résultats intéressants tels que ceux présentés dans ce rapport et qui doivent être mis en forme pour publication. Un ensemble de publications a déjà été réalisé sur la constitution de cette base de données et sur son exploitation. Un logiciel permettant la relecture et le marquage des évènements a été développé et proposé à une communauté d'utilisateurs.

Dans ce rapport nous avons mis en évidence les difficultés rencontrées lors de la classification en différents types de manifestations motrices. Les ambiguités concernent principalement certains automatismes, confondus avec certaines manifestations tonico cloniques et certaines manifestations toniques. Nous avons aussi mis en évidence les difficultés de classification liées aux distributions des caractéristiques issues des puissances spectrales des signaux. Nous avons proposé une méthode de normalisation quantile pour mettre en évidence l'intérêt de ces caractéristiques spectrales ou leur redondance vis à vis d'autres caractéristiques.

Au terme de l'analyse de cette classification, il semble qu'un classifieur à 3 classes (pas de mouvements, manifestations toniques, m. tonico cloniques) ayant en entrée l'entropie de la norme de l'accélération calculée sur des fenêtres de 1 s permet d'obtenir des performances de l'ordre de 10% d'erreurs avec la classification des experts. L'utilisation des mesures fournies par le magnétomètre triaxe utilisé dans cette étude, ne permet pas d'améliorer les performances obtenues mais certaines caractéristiques calculées avec cet appareil sont compétitives.

A partir des classifieurs entraînées, nous avons proposé une représentation originale en motorogrammes pour mettre en évidence l'organisation spatio temporelle des crises individuelles.

Une détection simple des crises tonico cloniques secondairement généralisées a aussi été proposée permettant de dire qu'une détection en 5 s sur un capteur mis sur le membre supérieur gauche pourrait permettre d'obtenir des performances de l'ordre d'une sensibilité de 80% pour une spécificité de 95%.

## Sixième partie Annexes

# Annexe A

# Calibration et Synchronisation des fichiers

#### A.1 Calibration

#### A.1.1 Installation des Tridents dans les chambres

Les tridents installés dans les chambres sont les suivants :

Chambre	S/N	C/N	Med	Input
Ch1	09-001	1-H0681	$M072\ M073\ M074$	$50\mathrm{V}/50\mathrm{mA}$
Ch2	09-002	_	$M029\ M040\ M039$	50V/50mA

Remplacement du capteur MSG C1 M072 par M079 après le 08/06/2010 dans la chambre Ch1.

#### A.1.2 Calibration

Les données sont codées sur 16 bits non signés de 0 à 65535 ( $2^{16} - 1$ ).  $x_{min}$  et  $x_{max}$  correspondent à -1 et 1. On a dans ces conditions :

$$\frac{(x - x_{min})}{(x_{max} - x_{min})} = \frac{(x_c - (-1))}{(1 - (-1))}$$
(A.1)

Soit

$$x_c = 2\frac{(x - x_{min})}{(x_{max} - x_{min})} - 1 \tag{A.2}$$

#### A.1.3 Influence de la calibration

Exemple du capteur numéro 29 calibré dans les deux chambres. Trois fichiers de calibration : CEA, CH1, CH2 avec les paramètres suivants. On prend 5 valeurs de données pour chaque axe

	Ax	Ay	Az	Mx	My	Mz
	$x_{min}$ - $x_{max}$					
CEA	20870 - 44008	21803 - 44760	20572 - 43684	30242 - 47601	15925 - 32965	21376 - 38843
CH1	21086 - 43791	22068 - 44898	20738 - 43488	30091 - 47500	16046 - 33201	20721 - 37658
CH2	21086 - 43791	22068 - 44898	20738 - 43488	29036 - 48782	14812 - 33828	19818 - 39551

(Ax, Ay, Az, Mx, My, Mz) variant de 0 à 65535 correspondant au stockage des données brutes. On applique la calibration des données. Les résultats sont présentés Fig.A.1. Il n'y a pas d'écarts




FIGURE A.1 – Influence de la calibration pour le calcul des valeurs sur Ax, Ay, Az, Mx, My, Mz

importants sur les accéléromètres et ceci quelquesoit la valeur des données. On constate que pour des valeurs proches de -1 et 1 sur les magnétomètres il n'y a pas de variations importantes. On observe une variation maximale de 10% environ sur la valeur des magnétomètres pour des valeurs importantes, ce qui en pratique ne sera pas réalisé.

On considère donc qu'il est acceptable d'utiliser les valeurs du CEA. Pour les autres capteurs les références CEA (cf. doc de Michel et Stéphane) sont :

S/N Trident # Chan # M MzAxAyMxMy $x_{min}$  -  $x_{max}$  $x_{min}$  -  $x_{max}$ 28115.6 - 36708 9 28032.0 - 36589.4 28352.7 - 36902.0 08612.8 - 24742.2 09-001 M07218437 9 - 34479 7 18331.9 - 34777.5 M073 28303.6 - 36487.9 28474.3 - 37088.0 29210.5 - 37789.2 18701.0 - 35156.1 34788.5 - 51173.3 16824.2 - 33160.1 M074 M079 28274.5 - 36670.0 18724.9 - 43547.9 29242.7 - 37749.8 22816.5 - 46949.3 28536.5 - 37048.5 20154.5 - 44879.9 32645.8 - 50604.6 41431.7 - 59385.0 27172.9 - 44916.9 36706.1 - 53488.3 1 (bis) 30204.9 - 48030.3 30251.3 - 48285.2 09-002 M029 20869.9 - 44008.1 20677.1 - 43675.9 21802.8 - 44760.3 20717.4 - 43701.4 20572.3 - 43684.4 21384.7 - 44522.8 30241.7 - 47601.2 15925.4 - 32965.3 26986.4 - 43287.8 21376.3 - 38843.4 30687.1 - 47302.9 M040 35896.0 - 52164.5 M039 21975.0 - 45313.1 21538.9 - 44325.4 21397.4 - 44197.9 34642.5 - 52592.6 28813.2 - 45928.7 16711.3 - 32058.9

#### A.2 Calibration sous Micromed

#### A.2.1 Conversion Trident Micromed

$$logicMin = x_{min}$$

$$logicMax = x_{max}$$

$$logicGround = (x_{min} + x_{max})/2$$

$$physicalMin = -1$$

$$physicalMax = 1$$
(A.3)

Pour le marqueur : logic Ground = 0, phys Min = 0, phys Max = 1. Dans ces conditions en utilisant la formule ci dessous de correction des données Micromed on retrouve les valeurs réelles des capteurs Trident.

#### A.2.2 Conversion Micromed

$$y = (x - logicGnd)/(logicMax - logicMin + 1) * (physMax - physMin)$$
(A.4)




FIGURE A.2 – Dérive de synchronisation en utilisant l'horodatage Trident

# A.3 Synchronisation

On se base sur l'horodatage des trames. Les fichiers sont corrigés en cas de pertes de trames. Un rééchantillonnage sur l'horodatage des trames est réalisé. Le résultat est plus performant que la resynchronisation par interpolation linéraire comme il est indiqué Fig.A.2.

## A.4 Synchronisation des systèmes Trident et Micromed

On repère les évènements de synchronisation sur les deux systèmes. Les évènements  $e_i$  sont représentés par l'indice du premier échantillon pour chaque système.  $k_{s_1}(e_i)$ ,  $k_{s_2}(e_i)$  sont respectivement les indices associés aux systèmes  $s_1$  et  $s_2$ . On considère que le premier échantillon  $k_{s_1} = 1$  correspond à  $t_{s_1}(0)$  (resp.  $k_{s_2} = 1$  correspond à  $t_{s_2}(0)$ )

#### A.4.1 Décalage entre les instants des marqueurs des systèmes

$$dt_{s_2|s_1}(e_i) = t_{s_2}(e_i) - t_{s_1}(e_i)$$
(A.5)

On resynchronise en prenant :

$$t_{s_2|s_1}(i) = t_{s_2}(i) - dt_{s_2|s_1}(e_i)$$
(A.6)

On aligne par rapport aux instants enregistrées par le Trident, recalés par rapport au système Micromed. Etant donné le marquage grossier à 1 Hz du Trident, une interpolation linéaire est réalisé pour affiner l'instant de l'échantillon. On a alors une fonction non linéaire de rééchantillonnage. Dans ces conditions, il n'y a pas de décalages entre les deux systèmes pour  $dt_{s_2|s_1}=0$ , puis une légère dérive due à l'imprécision du Trident.

# Annexe B

# Liste des individus

Individus de la base de données. A) Numéro de l'individu. B) Indice patient avec notification de la base de données d'origine. Le premier chiffre fait référence à l'essai clinique : 0 (2006-2007), 1 (2007-2008), 2 (2009-2010). C) Code patient. D) Age. E) Sexe (Femme 0, Homme 1). F) Pathologie G–J) Indices binaires exprimant la lateralisation des crises respectivement gauche, droite, bilatérale, non déterminée à ce jour.

Table B.1 – Base de données individus

A	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J
01	0001	SINKAR	29	0	hamartome hypothalamique G	1	0	0	0
02	0002	PAPSOF	20	0	fronto temporal D	0	1	0	0
03	0003	COLSEV	27	0	?	0	0	0	1
04	0004	ERRSYL	41	0	temporo insulaire D	0	1	0	0
05	0005	KAPCOR	40	0	temporo parieto occipital D	0	1	0	0
06	0006	DAVALE	17	0	operculo insulaire D	0	1	0	0
07	0007	MARMIR	32	0	fronto precentral D	0	1	0	0
08	0008	MORGUI	22	1	fonto temporal D	0	1	0	0
09	0009	FABYOA	13	1	?	Õ	0	0	1
10	0010	GATREM	13	1	occipital G	1	0	0	0
11	0011	REVCAM	18	0	frontal D	0	1	ő	ő
12	0012	PANGAE	36	0	temporo insulaire D	Ö	1	ő	ő
13	0012	RAKMAH	8	1	frontal?	0	0	0	1
14	0013	CARMEL	18	0	fronto precentral G	1	0	0	0
15	0014	HUNHEL	14	0	fronto parietal D	0	1	0	0
16	0016	GENMEL	19	0	fronto parietal G	1	0	0	0
17	0016	MORGUI	22	1	fronto parietal G fronto temporal D	0	1	0	0
				_		0	_	0	0
18	0018	MUSDOM	45	1	temporal D		1		
19	1001	MOLCED	21	1	?	0	0	0	1
20	1002	GILMEL	13	0	operculaire D	0	1	0	0
21	1003	BOUSYL	19	0	temporal G	1	0	0	0
22	1004	MALSTE	30	1	temporal D	0	1	0	0
23	1005	ATADER	21	0	temporal postérieur G	1	0	0	0
24	1006	HEITHI	33	1	?	0	0	0	1
$^{25}$	1007	BASCHR	$^{24}$	1	multifocal bilateral	0	0	1	0
26	1008	MONNAT	39	0	temporal D	0	1	0	0
27	1009	MARMIR	34	0	fronto precentral D	0	1	0	0
28	1010	PASCEL	17	0	temporal bilateral	0	0	1	0
29	1011	MEBMYR	23	0	temporal?	0	0	0	1
30	1012	JACLUD	33	0	insulo temporal D	0	1	0	0
31	1013	CAMAMI	23	0	temporal bilateral	0	0	1	0
32	1014	CARCEL	18	0	fronto temporal D	0	1	0	0
33	1015	ANDSTE	12	1	frontal D	0	1	0	0
34	1016	JACLUD	30	0	insulo temporal D	0	1	0	0
35	1017	RAVFRA	36	1	temporal G	1	0	0	0
36	1018	BREVAL	47	0	?	0	0	0	1
37	2001	RAS	33	1	temporal D	0	1	0	0
38	2002	MOR	12	1	temporal?	0	0	0	1
39	2003	FAJ	27	1	temporo insulaire G	1	0	0	0
40	2004	TOT	40	0	multifocal bilateral	0	0	1	0
41	2005	MOG	26	1	fronto temporal D	0	1	0	0
42	2006	MWM	18	0	temporal G	1	0	0	0
43	2007	BEI	12	1	fronto temporal D	ō	1	ő	ŏ
44	2008	CHM	27	0	temporal bilateral	ő	0	1	ő
45	2009	PEN	35	1	?	0	0	0	1
46	2010	SOA	10	1	fronto insulo temporal G	1	0	0	0
47	2010	REJ	6	1	frontal D	0	1	0	0
48	2011	KEJ KSY	6 32	1		0	1	0	0
					temporo insulaire D				
49	2013	BED	33	1	temporal G	1	0	0	0
50	2014	TSL	24	0	temporal G	1	0	0	0
51	2015	MOG	26	1	fronto temporal D	0	1	0	0
52	2016	GUG	22	1	temporal D	0	1	0	0
53	2017	KAB	26	1	insulo operculaire G	1	0	0	0
54	2018	POP	50	0	temporale D	0	1	0	0

Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	J
	2010	DO 4	10		6 (1 (4) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		-		
55	2019	BOA	19	1	frontal antérieur dorso lateral D	0	1	0	0
56	2020	POS	45	1	operculaire G	1		0	0
57	2021	BRC	39	0	temporo insulaire D	0	1	0	0
58	2022	TRN	25	0	·	0	0	0	1
59	2023	EXC	16	0	temporal bilateral	0		1	0
60	2024	FAJ	28	1	temporo insulaire G	1	0	0	0
61	2025	SER	43	1	temporo G	1	0	0	0
62	2026	BRJ	47	1	fronto insulo temporo G	1	0	0	0
63	2027	RHM	25	1	fronto centro temporal D	0	1	0	0
64	2028	RIG	33	0	temporal G	1	0	0	0
65	2029	AGJ	20	1	fronto precentral G	1	0	0	0
66	2030	CHE	52	0	temporal G	1	0	0	0
67	2031	BED	34	1	temporal G	1	0	0	0
68	2032	GIM	40	0	idiopathique généralisée	0	0	1	0
69	2033	GAR	17	1	occipital G	1	0	0	0
70	2034	MOR	13	1	temporal G?	0	0	0	1
71	2035	BOA	21	0	central G	1	0	0	0
72	2036	EXC	16	0	temporal bilateral	0	0	1	0
73	2037	PAG	40	0	temporo insulaire D	0	1	0	0
74	2038	MEK	17	1	temporo parieto occipital G	1	0	0	0
75	2039	$_{ m HUE}$	30	0	fronto precentral D	0	1	0	0
76	2040	FAC	11	0	fronto precentral?	0	0	0	1
77	2041	PAG	40	0	temporo insulaire D	0	1	0	0
78	2042	ARN	35	0	temporal G	1	0	0	0
79	2043	MIJ	15	1	frontal bilateral	0	0	1	0
80	2044	BAS	20	1	multifocal bilateral	0	0	1	0
81	2045	ERQ	19	1	temporo parietal D	0	1	0	0
82	2046	BED	34	1	temporal G	1	0	0	0
83	2047	TEA	31	0	temporo occipital G	1	0	0	0
84	2048	DEC	59	1	temporal bilateral	0	0	1	0
85	2049	OUE	41	1	temporal D	0	1	0	0
86	2050	EXC	16	0	temporal bilateral	0	0	1	0
	_	_	_	42	=	27	35	12	1:

# Annexe C

# Tables de la base de données par des fenêtrages d'une seconde

## C.1 Liste des évènements par individu

Base de données des crises par individu. Au total 57 crises sont retenues pour cette étude. Les notations sont : iF, indice du fichier ; iS, indice du sujet ; nSZ, nombre de crises ;  $\bar{S}z$ , nombre de fenêtres sans crises (sur les 3 capteurs) ; Sz, nombre de fenêtres avec crises (sur les 3 capteurs) ; O, -, N, T, C, TC, A, HM, V, HT, voir table 3.1.

Table C.1 – Base de données des crises par individu

S	nSz	$\bar{Sz}$	Sz	О	-	N	T	C	$^{\mathrm{TC}}$	A	$_{ m HM}$	V	Н
S	$_{ m nSz}$	$ar{Sz}$	Sz	О	_	N	Т	C	$^{\mathrm{TC}}$	A	НМ	V	Н
(APCOR 0005 ( 7716, 0.06813)	4	7185, 0.06	344 531, 0.00469	217	7152	171	99	0	0	54	0	23	0
	20	051115T094	1000KAPCOR, 3870	101	3633	84	24	0	0	28	0	0	0
			141	25	96	0	7	0	0	13	0	0	0
			138	31	81	0	17	0	0	9	0	0	0
	20	0051121T141	200KAPCOR, 1947	50	1721	87	40	0	0	26	0	23	C
			150	50	11	0	40	0	0	26	0	23	C
	20	0051123T095	6600KAPCOR, 1899	66	1798	0	35	0	0	0	0	0	(
			102	66	1	0	35	0	0	0	0	0	C
MARMIR 0007 ( 8184, 0.07226)	4	7185, 0.06		309	7457	60	94	239	25	0	0	0	(
	20	0051129T092	2000MARMIR, 2004	60	1884	0	14	43	3	0	0	0	(
			207	60	87	0	14	43	3	0	0	0	C
	20	0051129T134	1700MARMIR, 2103	71	1808	60	41	123	0	0	0	0	(
			306	71	71	0	41	123	0	0	0	0	(
	20	0051201T101	500MARMIR, 4077	178	3765	0	39	73	22	0	0	0	(
			234	51	117	0	35	20	11	0	0	0	(
			252	118	69	0	4	50	11	0	0	0	(
MORGUI 0008 ( 6231, 0.05502)	3	5388, 0.04		444	5152	252	42	0	168	14	90	49	:
	20	0051219T10:	2600MORGUI, 2025	134	1686	129	5	0	0	10	30	31	(
			228	126	26	0	5	0	0	10	30	31	(
	20	00512201109	2100MORGUI, 2022	118	1731	54	37	0	0	4	60	18	
	0.	00005105510	228	100	33	0	13	0	0	4	60	18	
	20	0060510113	4600MORGUI, 2184	192	1735	69	0	0	168	0	0	0	:
TIGAN ONLY ( ONLY O OLEME)		1505 0.01	387	178	21	0	0	0	168	0	0	0	:
REVCAM 0011 ( 2010, 0.01775)	1	1797, 0.01		15	1671	132	0	0	192	0	0	0	(
	20	0601311090	000REVCAM, 2010	15	1671	132	0	0	192	0	0	0	(
HINHEL 0015 ( 0100 0 01000)	1	1707 0 01	213	15 17	$\frac{6}{1813}$	0 66	$\frac{0}{16}$	0 1	192 180	0 10	0	0 6	(
IUNHEL 0015 ( 2109, 0.01862)		1797, 0.01		17	1813	66	16	1	180	10	0	6	
	21	0000316112	1500HUNHEL, 2109			0					0		(
SENMEL 0016 ( 9243, 0.08161)	7	9990 0 05	312 840 363, 0.00321	$\frac{17}{273}$	82 8502	330	16 87	1	180 0	10 26	0	6 25	
ENMEL 0016 ( 9245, 0.08161)		8880, 0.07	3600GENMEL, 5538	153	5090	$\frac{330}{207}$	53	0	0	26	0	9	
	20	00004051153	33	8	6	0	10	0	0	0	0	9	ď
			93	54	11	0	22	0	0	6	0	0	ì
			18	15	3	0	0	0	0	0	0	0	
			90	53	9	0	21	0	0	7	0	0	
			18	15	3	0	0	0	0	0	0	0	
	20	0060410T133	8800GENMEL, 3705	120	3412	123	34	0	0	0	0	16	
		,0004101100	18	12	0	0	6	0	0	0	0	0	i
			93	50	0	0	27	0	0	0	0	16	i
GILMEL 1002 ( 1998, 0.01764)	1	1797, 0.01		42	1767	0	6	0	180	3	0	0	(
			4300GILMEL, 1998	42	1767	0	6	0	180	3	0	0	(
			201	12	0	0	6	0	180	3	0	0	Ò
MALSTE 1004 ( 4428, 0.03910)	2	3585, 0.03		470	3609	51	3	7	39	227	0	0	
			2900MALSTE, 4428	470	3609	51	3	7	39	227	0	0	-

Continue sur la page précédente iS	nSz	$ar{Sz}$ $Sz$	О	-	N	Т	С	$^{\mathrm{TC}}$	A	НМ	V	нт
		324	139	69	0	3	7	39	59	0	0	8
MARMIR 1009 ( 2088, 0.01844)	1	519 1794, 0.01584 294, 0.00260	331 84	$\frac{6}{1746}$	0 51	0	0	$\frac{0}{207}$	168 0	0	0	$\frac{14}{0}$
WAITMIT 1009 ( 2000, 0.01044)	1	20070221T134100MARMIR, 2088	84	1746	51	0	0	207	0	0	0	0
AND CERT 1015 ( 0005 0 01550)		294	84	3	0	0	0	207	0	0	0	0
ANDSTE 1015 ( 2007, 0.01772)	1	1797, 0.01587 210, 0.00185 20070523T133400ANDSTE, 2007	$\frac{24}{24}$	$1791 \\ 1791$	39 39	15 15	0	129 129	9 9	0	0	0
		210	24	33	0	15	Ö	129	9	Ö	Ö	0
JACLUD 1016 ( 4101, 0.03621)	2	3582, 0.03163 519, 0.00458	340	3415	78	16	0	0	252	0	0	0
		20070604T123800JACLUD, 2067 276	$\frac{264}{210}$	$\frac{1698}{0}$	39 0	0	0	0 0	66 66	0	0	0
		$20070605 T133600 JACLUD,\ 2034$	76	1717	39	16	0	0	186	0	0	0
RAVFRA 1017 ( 2034, 0.01796)	1	243 1788, 0.01579 246, 0.00217	76 70	13 1851	0	$\frac{16}{47}$	0 9	0 9	138 48	0	0	0
(2004, 0.01750)	-	20070613T133700RAVFRA, 2034	70	1851	o O	47	9	9	48	0	0	0
TOT 2004 ( C174 O 27471)		246	70	63	0	47	9	9	48	0	0	0
ГОТ 2004 ( 6174, 0.05451)	3	5382, 0.04752 792, 0.00699 20090825T092800TOT, 4161	176 81	$5588 \\ 3800$	114 81	0	0	0	$\frac{295}{198}$	1 1	0	0
		237	57	93	0	0	0	Ö	86	1	0	0
		336	24 95	$\frac{200}{1788}$	0 33	0	0	0	$\frac{112}{97}$	0	0	0
		20090825T115800TOT, 2013 219	95 95	27	33 0	0	0	0	97	0	0	0
CHM 2008 ( 1992, 0.01759)	1	1797, 0.01587 195, 0.00172	34	1847	0	40	2	57	0	0	0	12
		20091015T153700CHM, 1992 195	34 34	$1847 \\ 50$	0	40 40	2 2	57 57	0	0	0	$\frac{12}{12}$
KSY 2012 ( 2148, 0.01897)	1	1794, 0.01584 354, 0.00313	48	1746	51	29	0	271	3	0	0	0
		20091117T134300KSY, 2148	48	1746	51	29	0	271	3	0	0	0
ΓSL 2014 ( 4098, 0.03618)	2	354 3591, 0.03171 507, 0.00448	$\frac{48}{135}$	$\frac{3}{3586}$	$\frac{0}{54}$	29 20	0	$\frac{271}{289}$	3 1	0	0 8	0 5
151 2014 ( 4036, 0.03016)	2	20091207T101400TSL1, 2088	51	1784	36	6	0	211	0	0	0	0
		294	51	26	0	6	0	211	0	0	0	0
		20091207T120900TSL, 2010 213	84 84	$\frac{1802}{23}$	18 0	$\frac{14}{14}$	0	78 78	1 1	0	8 8	5 5
MOG 2015 ( 2073, 0.01830)	1	1797, 0.01587 276, 0.00244	45	1797	21	6	0	162	0	0	0	42
		20091211T085000MOG, 2073	45	1797	21	6	0	162	0	0	0	42
KAB 2017 ( 11523, 0.10174)	6	276 10761, 0.09501 762, 0.00673	$\frac{45}{527}$	$\frac{21}{10677}$	$\frac{0}{210}$	6 5	0	$\frac{162}{0}$	$\frac{0}{102}$	0	0 2	42 0
(,)		20100107T092500KAB, 3834	360	3420	54	0	Ö	Ö	0	Õ	0	Ö
		162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		81 20100107T133800KAB, 1872	81 35	$0 \\ 1784$	0 48	0	0	0	0 5	0	0	0
		78	35	38	0	0	0	0	5	0	0	0
		20100108T104600KAB, 1890 99	52 46	$\frac{1783}{43}$	$\frac{45}{0}$	0	0	0	9 9	0	1 1	0
		20100111T100300KAB, 3927	80	3690	63	5	0	0	88	0	1	0
		183	33	118	0	5	0	0	27	0	0	0
BOA 2019 ( 4041, 0.03568)	2	3588, 0.03168 453, 0.00400	$\frac{27}{134}$	$\frac{70}{3630}$	$0 \\ 21$	$0 \\ 11$	0	$\frac{0}{156}$	61 84	0	1 5	0
2010 ( 1011, 0.00000)	-	20100113T091000BOA, 1956	75	1844	0	0	0	0	37	0	0	Ö
		165	75	53	0	0	0	0	37	0	0	0
		20100125T104900BOA, 2085 288	59 59	$\frac{1786}{10}$	21 0	11 11	0	$\frac{156}{156}$	$\frac{47}{47}$	0	5 5	0
POS 2020 ( 2196, 0.01939)	1	1794, 0.01584 402, 0.00355	86	1842	42	0	0	172	0	0	0	54
		20100121T082800POS, 2196 402	86 86	1842 90	42 0	0	0	$\frac{172}{172}$	0	0	0	54 54
CHE 2030 ( 2061, 0.01820)	1	1791, 0.01581 270, 0.00238	88	1918	15	7	0	0	33	0	0	0
		20100330T090500CHE, 2061	88	1918	15	7	0	0	33	0	0	0
MOR 2034 ( 1839, 0.01624)	1	270 1797, 0.01587 42, 0.00037	88 9	$\frac{142}{1797}$	0	7 0	0	0	33 33	0	0	0
	1	20100414T090800MOR, 1839	9	1797	0	0	0	0	33	0	0	0
EVC 2026 ( 4164 0 02677)	0	42	9	0	0	0	0	0	33	0	0	0
EXC 2036 ( 4164, 0.03677)	2	3573, 0.03155 591, 0.00522 20100520T085300EXC, 2085	313 58	$\frac{3659}{1877}$	48 30	0	0	0	$\frac{144}{120}$	0	0	0
		297	51	126	0	0	0	0	120	0	0	0
		20100520T141400EXC, 2079 294	$\frac{255}{255}$	$\frac{1782}{15}$	18 0	0	0	0	$\frac{24}{24}$	0	0	0
MIJ 2043 ( 2121, 0.01873)	1	1794, 0.01584 327, 0.00289	30	1998	57	9	0	0	24 27	0	0	0
		20100702T115100MIJ, 2121	30	1998	57	9	0	0	27	0	0	0
ERQ 2045 ( 4029, 0.03557)	2	327 3591, 0.03171 438, 0.00387	30 110	$\frac{261}{3858}$	0 57	9 4	0	0	$\frac{27}{0}$	0	0	0
2043 ( 4029, 0.03337)	2	20100721T090300ERQ, 2001	61	1912	27	1	0	0	0	0	0	0
		204	61	115	27	1	0	0	0	0	0	0
		20100721T095700ERQ, 2028 234	49 49	$\frac{1946}{182}$	30 0	3 3	0	0	0	0	0	0
BED 2046 ( 4404, 0.03888)	2	3591, 0.03171 813, 0.00718	126	3758	57	6	34	237	186	0	0	0
		20100721T091300BED, 2127	57	1853	24	0	34	0	159	0	0	0
		330 20100721T100200BED, 2277	57 69	80 1905	0 33	0 6	34 0	$\frac{0}{237}$	$\frac{159}{27}$	0	0	0
		483	69	144	0	6	0	237	27	0	0	0
ΓΕΑ 2047 ( 2034, 0.01796)	1	$1794,\ 0.01584$ $240,\ 0.00212$	42	1937	33	0	0	0	10	0	0	12
		20100819T133500TEA, 2034 240	$\frac{42}{42}$	$\frac{1937}{176}$	33 0	0	0	0	10 10	0	0	$\frac{12}{12}$
DEC 2048 ( 1887, 0.01666)	1	1791, 0.01581 96, 0.00085	33	1789	12	0	0	0	53	0	0	0
		20100824T133400DEC, 1887	33	1789	12	0	0	0	53	0	0	0
OUE 2049 ( 2193, 0.01936)	1	96 1788, 0.01579 405, 0.00358	33 98	$\frac{10}{1777}$	0 30	$\frac{0}{23}$	0	$\frac{0}{246}$	$\frac{53}{19}$	0	0	0
	-	20100826T101600OUE, 2193	98	1777	30	23	0	246	19	0	0	0

Table C.2 – Statistiques de la base de données évènements sur des fénêtres de 1 s

nSubject	30
nFile	47
N	113259
N/sensor	37753
Fenêtres sans crise (no Sz)	100374 (88.62%)
Fenêtres avec crise (Sz)	12885 (11.38%)

Table C.3 – Localisation des capteurs

Localisation	Acronyme	N (p %)
Capteur non disponible	ND ou -	12122 (10.70)
Membre inférieur gauche	$\overline{\mathrm{MIG}}$	0(00.00)
Membre inférieur gauche	MSG	27033(23.87)
Tête	${ m T}$	35772(31.58)
Axe du corps, tronc	A	0(00.00)
Membre supérieur droit	MSD	37042 (32.70)
Membre inférieur droit	MID	1290 (01.14)

iS	nSz	$ar{Sz}$	Sz	О	-	N	Т	C	$^{\mathrm{TC}}$	A	$_{\mathrm{HM}}$	V	НТ
			405	98	19	0	23	0	246	19	0	0	0
EXC 2050 (2133, 0.01883)	1	1785, 0.01576	348, 0.00307	38	1970	Ö	7	Õ	86	21	Õ	Õ	11
		20101013T090	600EXC, 2133	38	1970	0	7	0	86	21	0	0	11
			348	38	185	0	7	0	86	21	0	0	11

#### C.2 Tables de la base de données

# C.3 Liste des individus identiques

Au cours des différents essais cliniques ou en cours d'essai, certains patients ont participé plusieurs fois à l'étude. La modification de leur maladie avec l'âge n'a pas été prise en compte dans cette étude. La liste des patients est donnée Tab. C.7.

TABLE C.4 – Distribution des données en fonction des fichiers. N correspond au nombre de fenêtres de 1 s par fichier. p représente le pourcentage par rapport au nombre total de fenêtres de 1 s utilisées pour la classification. iF correspond à l'indice du fichier.

iF	N (p %)				
1	3870 (03.42)	69	2007 (01.77)	115	2196 (01.94)
2	1947 (01.72)	71	2067 (01.83)	116	2085 (01.84)
3	1899 (01.68)	72	2034 (01.80)	127	2061 (01.82)
6	2004 (01.77)	76	2034 (01.80)	128	1839 (01.62)
7	2103 (01.86)	81	4161 (03.67)	129	2085 (01.84)
9	4077 (03.60)	82	2013 (01.78)	130	2079 (01.84)
10	2025 (01.79)	88	1992 (01.76)	144	2121 (01.87)
11	2022 (01.79)	93	2148 (01.90)	149	2001 (01.77)
12	2010 (01.78)	99	2088 (01.84)	150	2127 (01.88)
17	2109 (01.86)	100	2010 (01.78)	151	2028 (01.79)
20	5538 (04.89)	101	2073 (01.83)	152	2277 (02.01)
21	3705 (03.27)	107	3834 (03.39)	155	2034 (01.80)
22	2184 (01.93)	108	1872 (01.65)	156	1887 (01.67)
30	1998 (01.76)	109	1890 (01.67)	157	2193 (01.94)
33	4428 (03.91)	110	3927 (03.47)	160	2133 (01.88)
42	2088 (01.84)	114	$1956 \ (01.73)$		

TABLE C.5 — Distribution des données par sujet. N représente le nombre de fenêtres de 1 s utilisées pour chaque sujet. p exprime le pourcentage par rapport l'ensemble des fenêtres obtenues sur tous les sujets retenus pour la classification. iS correspond à l'indice du sujet.

iS	N (p %)				
5	7716 (06.81)	1016	4101 (03.62)	2030	2061 (01.82)
7	8184 (07.23)	1017	2034 (01.80)	2034	1839 (01.62)
8	$6231 \ (05.50)$	2004	6174 (05.45)	2036	4164 (03.68)
11	2010 (01.78)	2008	1992 (01.76)	2043	2121 (01.87)
15	2109 (01.86)	2012	2148 (01.89)	2045	4029 (03.56)
16	9243 (08.16)	2014	4098 (03.62)	2046	4404 (03.89)
1002	1998 (01.76)	2015	2073 (01.83)	2047	2034 (01.80)
1004	4428 (03.91)	2017	11523 (10.17)	2048	1887 (01.67)
1009	2088 (01.84)	2019	4041 (03.57)	2049	2193 (01.94)
1015	2007 (01.77)	2020	2196 (01.94)	2050	2133 (01.88)

Table C.6 – Distribution des classes

Classe	N	p (%)
О	4377	03.865
-	101100	89.264
N	2052	01.812
${ m T}$	592	00.523
$^{\mathrm{C}}$	292	00.258
TC	2805	02.477
A	1654	01.460
$_{\mathrm{HM}}$	91	00.080
V	118	00.104
$_{\rm HT}$	178	00.157

 $TABLE\ C.7-Patients\ identiques$ 

Numéro de patients	Code
0007, 1009	MARMIR
0008,0017,2005,2015	MORGUI, MOG
0012, 2041	PANGAE, PAG
2013, 2031, 2046	BED
2023, 2036, 2050	EXC

# Annexe D

# Liste des fichiers

La liste des fichiers des crises est donnée Table D.2

Liste des fichiers \*.evt de crises et description en cas de rejet. Code : -2 problème technique ; -1 non intéressant ; 0 peu intéressant ou artefacts ; 1 inclus. iF : numéro de fichier associé.

Table D.1 – Liste des fichiers \*.evt de crises

Numéro fichier *.evt	Nom	iF	Code	Commentaires
1	20051115T121100KAPCOR.evt	1	1	
2	20051115T130933KAPCOR.evt	1	1	
3	20051121T152741KAPCOR.evt	2	1	
4	20051123T101720KAPCOR.evt	3	1	
5	20051125T013004DAVALE.evt	5	0	Hypermoteur complexe, mais pourrait être inclus
6	20051129 T104837 MARMIR.evt	6	1	
7	20051129T152406MARMIR.evt	7	1	
8	$20051130\mathrm{T}105454\mathrm{MARMIR.evt}$	8	0	artefacts, pourrait être inclus.
9	20051201T101500MARMIR.evt	9	0	artefacts, pourrait être inclus.
10	$20051201{\rm T}114326{\rm MARMIR.evt}$	9	1	
11	20051219 T102600 MORGUI. evt	10	1	
12	20051220 T092100 MORGUI. evt	11	1	
13	20060131 T090000 REVCAM.evt	12	1	
14	20060203T091100REVCAM.evt	13	0	bcp d'atf, compliqué, pas fiable, mais pourrait être inclu
15	$20060223\mathrm{T}133700\mathrm{PANGAE.evt}$	14	0	atf mais pourrait être inclus, automatisme MSG léger
16	20060315T154035HUNHEL.evt	15	0	non revue, longue version T
17	20060316T104114HUNHEL.evt	16	0	non revue
18	20060316T195559HUNHEL.evt	17	1	
19	$20060330\mathrm{T}142625\mathrm{GENMEL.evt}$	18	0	peu caractéristique, mvt faible, bcp atf
20	20060330T143406GENMEL.evt	18	0	peu caractéristique, mvt faible, bcp atf
21	20060331T101118GENMEL.evt	19	0	peu caractéristique, mvt faible, bcp atf
22	$20060405\mathrm{T}135704\mathrm{GENMEL.evt}$	20	1	
23	20060405T142736GENMEL.evt	20	1	
24	20060405T142813GENMEL.evt	20	0	spasme, peu caractéristique
25	20060410T152050GENMEL.evt	21	1	
26	20060410T153625GENMEL.evt	21	0	peu caractéristique, mvt faible, bcp atf
27	20060510T151930MORGUI.evt	22	1	
28	20060614T085900MUSDOM.evt	23	-2	pb video
29	20061002T144300MOLCED.evt	25	-1	non scoré, peu intérêt
30	20061011T134100GILMEL.evt	26	-1	spasme léger, non scoré, peu intérêt
31	20061012T092100GILMEL.evt	27	-1	spasme léger, non scoré, peu intérêt
32	20061012T134000GILMEL.evt	28	0	spasme, peu intérêt
33	20061013T093600GILMEL.evt	29	0	spasme, peu intérêt
34	20061013T134300GILMEL.evt	30	1	
35	20061031 T085700 BOUSYL. evt	31	-1	très léger automatisme
36	20061102T134000BOUSYL.evt	32	0	automatismes complexes
37	20061102 T145200 BOUSY L. evt	32	-1	rien
38	$20061108T092900 \mathrm{MALSTE.evt}$	33	1	
39	20061108T104000MALSTE.evt	33	1	

iEvt	nue sur la page précédente Nom	iF	Code	Commentaires
40	20061219T144600BASCHR.evt	38	0	beaucoup atf
41	20070123T112700MONNAT.evt	40	0	A MSG faible
42	20070123T133900MONNAT.evt	41	0	A MSG faible
43	$20070221\mathrm{T}151000\mathrm{MARMIR.evt}$	42	1	
14	$20070227\mathrm{T}142000\mathrm{PASCEL.evt}$	43	-1	pas de mvt
45	$20070227\mathrm{T}152500\mathrm{PASCEL.evt}$	43	0	léger T
16	20070228 T103800 PASCEL. evt	44	0	léger auto et versif T
17	$20070307\mathrm{T}164800\mathrm{MEBMYR.evt}$	50	-1	automatisme MSG, psycho
18	20070418T132800CAMAMI.evt	64	0	hypoT, version tête longue et faible
19	20070418T144200CAMAMI.evt	64	-1	mouvements complexes, réponds aux questions, a
50	20070419T142300CAMAMI.evt	65	-1	mouvements complexes, réponds aux questions, a
51	20070510T090454CARCEL.evt	66	0	mouvements complexes, plus ou moins conscient
52	20070510T090645CARCEL.evt	66	0	mouvements complexes, plus ou moins conscient
3	20070510T090900CARCEL.evt	66	0	mouvements complexes, plus ou moins conscient
54	20070510T091100CARCEL.evt	66	0	mouvements complexes, plus ou moins conscient
55	20070510T091241CARCEL.evt	66	0	mouvements complexes, plus ou moins conscient
66	20070510T091430CARCEL.evt	66	0	mouvements complexes, plus ou moins conscient
57 58	20070510T091554CARCEL.evt 20070510T091812CARCEL.evt	66 66	0 0	mouvements complexes, plus ou moins conscient
9 59	20070510T091812CARCEL.evt 20070510T091940CARCEL.evt	66	0	mouvements complexes, plus ou moins conscient mouvements complexes, plus ou moins conscient
50	20070510T091940CARCEL.evt 20070510T092132CARCEL.evt	66	0	mouvements complexes, plus ou moins conscient mouvements complexes, plus ou moins conscient
61	20070510T092132CARCEL.evt 20070510T092343CARCEL.evt	66	0	mouvements complexes, plus ou moins conscient mouvements complexes, plus ou moins conscient
52	20070510T092545CARCEL.evt 20070510T092649CARCEL.evt	66	0	mouvements complexes, plus ou moins conscient
53	200705101092049CARCEE.evt 20070523T150800ANDSTE.evt	69	1	mouvements complexes, plus ou monis conscient
54	20070604T150000JACLUD.evt	71	1	
35	20070605T153100JACLUD.evt	72	1	
66	20070613T093500RAVFRA.evt	75	0	léger T
57	20070613T114000RAVFRA.evt	75	0	léger T
38	20070613T144200RAVFRA.evt	76	1	
39	20070621T114100BREVAL.evt	77	0	Clonies bizarres ventre, non revues
70	20070621T142700BREVAL.evt	78	0	Clonies bizarres ventre, non revues
71	20090715T141400RAS.evt	79	-1	mouvement sur commande
72	20090717T093800RAS.evt	80	0	Clonies étranges MS non revues
73	20090825T094800TOT.evt	81	1	
74	20090825T111900TOT.evt	81	1	
75	20090825T134600FAJ.evt	83	-1	complexes, plus ou moins conscient, non revues
76	20090825T140800FAJ.evt	83	-1	complexes, plus ou moins conscient, non revues
77	20090825T142500TOT.evt	82	1	
78	20091015T124054CHM.evt	87	0	HT bouge très peu, cardio intéressant
79	20091015T154300CHM.evt	88	1	
30	20091027T145300SOA.evt	89	0	T, non revue pour t0, t2, compliqué
31	20091027T150300SOA.evt	89	0	T, atf, non revue pour t0, t2, compliqué
32	20091027T151100SOA.evt	89	0	T non revue pour t0, t2, compliqué
83	20091102T145814REJ.evt	90	0	faible T qui peut etre inclus
34	20091103T135153REJ.evt	91	0	faible T qui peut etre inclus
35	20091103T150320REJ.evt	91	0	faible T qui peut etre inclus
36	20091103T153307REJ.evt	91	0	faible T qui peut etre inclus
37	20091117T113539REJ.evt	92	0	faible T qui peut etre inclus
38	20091117T144700KSY.evt	93	1	118 12 (*)
39	20091120T095503KSY.evt	94	1	problème calibration capteur
90	20091123T104740KSY.evt 20091207T101100TSL.evt	95	1	problème calibration capteur
91 92		99	1	
92 93	20091207T130700TSL.evt	100	1	
93 94	20091211T105600MOG.evt	101	1	T bizarres
)4 )5	20100106T143900KAB.evt 20100106T150519KAB.evt	106 106	0 0	A bizarres
15 16	201001001130319KAB.evt 20100107T095700KAB.evt	107	0	A bizarres série de spasmes
96 97	201001071093700KAB.evt 20100107T104800KAB.evt	107	1	serie de spasifies
97 98	201001071104800KAB.evt 20100107T155500KAB.evt	107	1	
99	201001071133300KAB.evt 20100108T112800KAB.evt	108	1	
100	201001081112800KAB.evt 20100111T112000KAB.evt	110	1	
100	20100111T112000KAB.evt 20100111T121300KAB.evt	110	0	V, A, bizarres
102	201001111121300KAB.evt 20100112T102000KAB.evt	112	0	V, A, bizarres V, A, bizarres
103	201001121102000KAB.evt 20100112T105400KAB.evt	112	-1	V bizarres non scorés
	20100112T112000KAB.evt		-1	

Conti	nue sur la page précédente			
iEvt	Nom	iF	Code	Commentaires
105	20100112 T145600 KAB. evt	113	-1	HT bizarres
106	20100113T105700BOA.evt	114	1	A
107	20100121T110600POS.evt	115	1	
108	20100125T120330BOA.evt	116	1	
109	20100218 T151200 FAJ. evt	117	-1	complexes, O
110	20100308T143600RHM.evt	122	0	T, hypo(dys)T, O bizarre
111	20100308 T150400 RHM. evt	122	0	idem, patient bizarre
112	20100308T153300RHM.evt	122	0	idem, patient bizarre
113	20100310T102400RHM.evt	123	0	T, patient bizarre
114	20100310T155530RHM.evt	124	0	T, Spasm, patient bizarre
115	20100317T154800RIG.evt	125	0	faible T qui peut etre inclus
116	20100317T161100RIG.evt	125	0	faible T qui peut etre inclus
117	20100319T093900RIG.evt	126	0	faible T qui peut etre inclus
118	20100319T094600RIG.evt	126	0	faible T qui peut etre inclus
119	20100319T102954RIG.evt	126	0	faible T qui peut etre inclus
120	20100319T103600RIG.evt	126	0	faible T qui peut etre inclus
121	20100319T104200RIG.evt	126	0	faible T qui peut etre inclus
122	20100330T102400CHE.evt	127	1	
123	20100414T103300MOR.evt	128	1	A complexe peut être inclus
124	20100520T104600EXC.evt	129	1	
125	20100520T155400EXC.evt	130	1	
126	20100702T143500MIJ.evt	144	1	
127	20100721T092000ERQ.evt	149	1	
128	20100721T092200BED.evt	150	1	
129	20100721T095700ERQ.evt	151	1	
130	20100721T110800BED.evt	152	1	
131	20100811T100700TEA.evt	153	-1	A bizarre, plus atf
132	20100819T144000TEA.evt	155	1	
133	20100824T133400DEC.evt	156	1	
134	20100826 T131038 OUE. evt	157	1	
135	20101013 T112800 EXC. evt	160	1	

La liste des fichiers synchronisés contenant l'EEG et les données de mouvement est donnée Table  $\mathrm{D.2}$ 

Liste des fichiers \*.trc des données synchronisées. C1, C2, C3 : Position des capteurs 1, 2, 3. M membre ; S, I, supérieur, inférieur ; G, D, gauche, droite ; T tête ; 0, 180, Ax pointant vers l'avant, Ax pointant vers l'arrière.

Table D.2 – Liste des fichiers \*.trc de crises

Numéro fichier *.trc	Nom	C1	C2	С3	Chambre	iPatient
1	20051115T094000KAPCOR.trc	MSG	MSD	MID	1	0005
2	20051121T141200KAPCOR.trc	MSG	MSD	T0	1	0005
3	20051123T095600KAPCOR.trc	MSG	MSD	T0	1	0005
4	20051124T202300DAVALEa.trc	MSG	MSD	T0	2	0006
5	20051124T202300DAVALEb.trc	MSG	MSD	T0	2	0006
6	20051129T092000MARMIR.trc	MSG	MSD	T0	2	0007
7	20051129T134700MARMIR.trc	MSG	MSD	T0	2	0007
8	$20051130\mathrm{T}092000\mathrm{MARMIR.trc}$	MSG	MSD	T0	2	0007
9	$20051201\mathrm{T}101500\mathrm{MARMIR.trc}$	MSG	MSD	T180	2	0007
10	20051219T102600MORGUI.trc	MSG	MSD	T180	2	0008
11	20051220T092100MORGUI.trc	MSG	MSD	T180	2	0008
12	20060131T090000REVCAM.trc	MSG	MSD	T0	1	0011
13	20060203 T091100 REVCAM.trc	MSG	MSD	T0	1	0011
14	20060223T133700PANGAE.trc	MSG	MSD	T0	2	0012
15	20060315T130000HUNHEL.trc	MSG	MSD	T0	2	0015
16	20060316T090900HUNHEL.trc	MSG	MSD	T0	2	0015
17	20060316T121500HUNHEL.trc	MSG	MSD	T0	2	0015
18	20060330T134600GENMEL.trc	MSG	MSD	T0	2	0016
19	20060331 T093000 GENMEL. trc	MSG	MSD	T0	2	0016
20	$20060405\mathrm{T}133600\mathrm{GENMEL.trc}$	MSG	MSD	T0	2	0016
21	20060410T133800GENMEL.trc	MSG	MSD	T0	2	0016
22	20060510T134600MORGUI.trc	MSG	MSD	T0	2	8000

24         200           25         200           26         200           27         200           28         200           30         200           31         200           32         200           36         200           37         200           38         200           39         200           41         200           42         200           43         200           44         200           45         200           47         200           48         200           49         200           51         200           52         200           53         200           54         200           55         200           56         200           57         200           58         200           61         200           62         200           63         200           64         200           65         200           66         200	060614T085900MUSDOM.trc 061002T104600MOLCED.trc 061002T144300MOLCED.trc 061011T134100GILMEL.trc 061012T092100GILMEL.trc 061012T134000GILMEL.trc 061013T093600GILMEL.trc 061013T134300GILMEL.trc 061013T085700BOUSYL.trc 061012T133600BOUSYL.trc 061102T133600BOUSYL.trc 061212T090900BASCHR.trc 061212T10500BASCHR.trc 061212T120500BASCHR.trc 061212T142400BASCHR.trc 061213T133200BASCHR.trc 0701123T133000MONNAT.trc 070123T091000MONNAT.trc 07022T134100MARMIR.trc 07022T133500PASCEL.trc 070228T090700PASCEL.trc 070228T133900PASCEL.trc 070305T134000MEBMYR.trc 070306T091100MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc	MSG	MSD	T0 T	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0017 1001 1001 1002 1002 1002 1002 1003 1003
24         200           25         200           26         200           27         200           28         200           29         200           31         200           32         200           36         200           37         200           38         200           39         200           40         200           41         200           42         200           43         200           44         200           45         200           46         200           47         200           48         200           49         200           51         200           52         200           53         200           54         200           55         200           56         200           61         200           62         200           63         200           64         200           65         200           66         200	061002T104600MOLCED.trc 061002T144300MOLCED.trc 061012T134100GILMEL.trc 061012T134000GILMEL.trc 061012T134000GILMEL.trc 061013T093600GILMEL.trc 061013T134300GILMEL.trc 061013T134300GILMEL.trc 061013T134300GILMEL.trc 061012T133600BOUSYL.trc 061102T133600BOUSYL.trc 0611102T133600BOUSYL.trc 061212T1090900BASCHR.trc 061212T120500BASCHR.trc 061212T142400BASCHR.trc 061212T142400BASCHR.trc 061212T142500BASCHR.trc 070123T091500MONNAT.trc 070123T091500MONNAT.trc 070123T133000MONNAT.trc 07022TT134100MARMIR.trc 07022TT134500PASCEL.trc 070228T090700PASCEL.trc 070305T134000MEBMYR.trc 070305T134000MEBMYR.trc 070306T091100MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070308T133600MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc	MSG	MSD	T0 T	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1001 1001 1002 1002 1002 1002 1003 1003
26         200           27         200           28         200           29         200           30         200           31         200           33         200           35         200           36         200           37         200           38         200           40         200           41         200           42         200           43         200           44         200           45         200           46         200           47         200           48         200           49         200           50         200           51         200           52         200           53         200           54         200           55         200           56         200           61         200           62         200           63         200           64         200           65         200           66         200	061011T134100GILMEL.trc 061012T092100GILMEL.trc 061012T134000GILMEL.trc 061013T1093600GILMEL.trc 061013T134300GILMEL.trc 061013T1085700BOUSYL.trc 061031T085700BOUSYL.trc 061031T085700BOUSYL.trc 061012T133600BOUSYL.trc 061102T133600BOUSYL.trc 061212T090900BASCHR.trc 061212T1090900BASCHR.trc 061212T120500BASCHR.trc 061212T142400BASCHR.trc 061213T133200BASCHR.trc 070123T09100MONNAT.trc 070123T091000MONNAT.trc 070123T133000MONNAT.trc 07022T134100MARMIR.trc 07022T133500PASCEL.trc 070228T090700PASCEL.trc 070305T134000MEBMYR.trc 070305T134000MEBMYR.trc 070306T091100MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc	MSG	MSD	T0 T	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1002 1002 1002 1002 1003 1003 1003 1004 1007 1007 1007 1007 1008 1008 1008 1010 1010
27         200           28         200           29         200           30         200           31         200           33         200           34         200           35         200           36         200           37         200           40         200           41         200           42         200           43         200           44         200           44         200           44         200           45         200           50         200           51         200           52         200           53         200           54         200           55         200           60         200           61         200           62         200           63         200           64         200           65         200           66         200           66         200           67         200           67         200	061012T092100GILMEL.trc 061012T134000GILMEL.trc 061013T1093600GILMEL.trc 061013T134300GILMEL.trc 061013T134300GILMEL.trc 061031T085700BOUSYL.trc 061102T133600BOUSYL.trc 061102T133600BOUSYL.trc 061212T090900BASCHR.trc 061212T120500BASCHR.trc 061212T142400BASCHR.trc 061212T142400BASCHR.trc 061219T125200BASCHR.trc 070116T091500MONNAT.trc 070123T091000MONNAT.trc 070221T134100MARMIR.trc 070227T133500PASCEL.trc 070228T090700PASCEL.trc 070228T133900PASCEL.trc 070305T134000MEBMYR.trc 070306T031600MEBMYR.trc 070306T031600MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070308T133600MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc	MSG	MSD	T0 T	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1002 1002 1002 1003 1003 1003 1004 1007 1007 1007 1007 1008 1008 1008 1010 1010
28         200           29         200           30         200           31         200           33         200           34         200           35         200           36         200           37         200           38         200           40         200           41         200           42         200           44         200           45         200           47         200           48         200           49         200           50         200           51         200           52         200           53         200           54         200           55         200           60         200           61         200           62         200           63         200           64         200           65         200           66         200           67         200           67         200           68         200	061012T134000GILMEL.trc 061013T093600GILMEL.trc 061013T134300GILMEL.trc 061013T134300GILMEL.trc 06103T085700BOUSYL.trc 061102T133600BOUSYL.trc 061102T133600BOUSYL.trc 061212T090900BASCHR.trc 061212T120500BASCHR.trc 061212T142400BASCHR.trc 061212T142400BASCHR.trc 061213T133200BASCHR.trc 070116T091500MONNAT.trc 070123T091000MONNAT.trc 070123T133000MONNAT.trc 070221T134100MARMIR.trc 070227T133500PASCEL.trc 070228T090700PASCEL.trc 070228T133900PASCEL.trc 070305T134000MEBMYR.trc 070306T091100MEBMYR.trc 070306T0313600MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070308T133600MEBMYR.trc 070308T133600MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc	MSG	MSD	T0 T	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1002 1002 1002 1003 1003 1004 1007 1007 1007 1007 1008 1008 1009 1010 1010 1011 1011 1011
29         200           30         200           31         200           32         200           33         200           34         200           35         200           37         200           38         200           40         200           41         200           42         200           43         200           44         200           45         200           46         200           47         200           48         200           50         200           51         200           52         200           53         200           54         200           55         200           60         200           61         200           62         200           63         200           64         200           65         200           66         200           67         200           67         200           67         200	061013T093600GILMEL.trc 061013T134300GILMEL.trc 061013T134300GILMEL.trc 061031T085700BOUSYL.trc 061102T133600BOUSYL.trc 061108T092900MALSTE.trc 061212T090900BASCHR.trc 061212T120500BASCHR.trc 061212T142400BASCHR.trc 061212T142500BASCHR.trc 061219T125200BASCHR.trc 070116T091500MONNAT.trc 070123T091000MONNAT.trc 070123T133000MONNAT.trc 07022TT134100MARMIR.trc 07022TT134100MARMIR.trc 070228T090700PASCEL.trc 070228T133900PASCEL.trc 070305T134000MEBMYRa.trc 070306T091100MEBMYR.trc 070306T091100MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070308T091200MEBMYR.trc 070308T133600MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc	MSG	MSD	T0 T	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1002 1002 1003 1003 1004 1007 1007 1007 1007 1008 1008 1008 1010 1010
30         200           31         200           32         200           33         200           34         200           35         200           37         200           38         200           40         200           41         200           42         200           43         200           44         200           44         200           45         200           50         200           51         200           52         200           53         200           54         200           55         200           55         200           55         200           60         200           61         200           62         200           63         200           64         200           65         200           66         200           67         200           68         200           66         200           670         200	061013T134300GILMEL.trc 061031T085700BOUSYL.trc 061031T085700BOUSYL.trc 061102T133600BOUSYL.trc 061108T092900MALSTE.trc 061212T1090900BASCHR.trc 061212T142400BASCHR.trc 061212T142400BASCHR.trc 061213T133200BASCHR.trc 061213T133200BASCHR.trc 070116T091500MONNAT.trc 070123T091000MONNAT.trc 070123T133000MONNAT.trc 070221T134100MARMIR.trc 070227T133500PASCEL.trc 070228T090700PASCEL.trc 070228T133900PASCEL.trc 070305T134000MEBMYR.trc 070306T091100MEBMYR.trc 070306T091100MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070308T033600MEBMYR.trc 070309T0313600MEBMYR.trc 070309T0313600MEBMYR.trc	MSG	MSD	T0 T	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1002 1003 1003 1004 1007 1007 1007 1007 1008 1008 1008 1010 1010
31         200           32         200           33         200           34         200           35         200           37         200           38         200           38         200           40         200           41         200           42         200           43         200           44         200           44         200           44         200           45         200           50         200           51         200           52         200           53         200           54         200           55         200           55         200           56         200           57         200           58         200           60         200           61         200           62         200           63         200           64         200           65         200           66         200           67         200	061031T085700BOUSYL.trc 061102T133600BOUSYL.trc 061108T092900MALSTE.trc 061212T090900BASCHR.trc 061212T12500BASCHR.trc 061212T142400BASCHR.trc 061213T133200BASCHR.trc 061213T133200BASCHR.trc 070116T091500MONNAT.trc 070123T091000MONNAT.trc 070123T133000MONNAT.trc 07022TT134100MARMIR.trc 070228T090700PASCEL.trc 070228T133900PASCEL.trc 070305T134000MEBMYR.trc 070306T01300MEBMYR.trc 070306T013600MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc	MSG	MSD	T0 T	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1003 1003 1004 1007 1007 1007 1007 1008 1008 1008 1009 1010 1010 1011 1011
32         200           33         200           34         200           35         200           36         200           37         200           38         200           40         200           41         200           42         200           44         200           44         200           45         200           50         200           51         200           52         200           53         200           54         200           55         200           55         200           55         200           56         200           57         200           58         200           60         200           61         200           62         200           63         200           64         200           65         200           66         200           67         200           68         200           670         200	061102T133600BOUSYL.trc 061108T092900MALSTE.trc 061212T090900BASCHR.trc 061212T112500BASCHR.trc 061212T142400BASCHR.trc 061213T133200BASCHR.trc 061219T125200BASCHR.trc 070116T091500MONNAT.trc 070123T091000MONNAT.trc 070123T133000MONNAT.trc 070221T134100MARMIR.trc 070228T090700PASCEL.trc 070228T133900PASCEL.trc 070305T134000MEBMYR.trc 070305T134000MEBMYR.trc 070306T091100MEBMYR.trc 070306T091100MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc 070312T110400MEBMYR.trc	MSG	MSD	T0 T	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1003 1004 1007 1007 1007 1007 1008 1008 1008 1009 1010 1010 1011 1011
33       200         34       200         35       200         36       200         37       200         38       200         40       200         41       200         42       200         44       200         44       200         44       200         45       200         46       200         47       200         50       200         51       200         52       200         53       200         54       200         55       200         55       200         56       200         60       200         61       200         62       200         63       200         64       200         65       200         66       200         67       200         68       200         69       200         70       200         71       200	061108T092900MALSTE.trc 061212T090900BASCHR.trc 061212T120500BASCHR.trc 061212T142400BASCHR.trc 061213T133200BASCHR.trc 061219T125200BASCHR.trc 070116T091500MONNAT.trc 070123T091000MONNAT.trc 070123T133000MONNAT.trc 07022T134100MARMIR.trc 07022T134100MARMIR.trc 070228T090700PASCEL.trc 070228T133900PASCEL.trc 070305T134000MEBMYRa.trc 070305T134000MEBMYR.trc 070306T091100MEBMYR.trc 070306T091100MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070308T133600MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc	MSG	MSD	T0 T	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1004 1007 1007 1007 1007 1008 1008 1008 1010 1010
34         200           35         200           36         200           37         200           38         200           40         200           41         200           42         200           44         200           44         200           44         200           45         200           46         200           50         200           51         200           52         200           53         200           54         200           55         200           56         200           60         200           61         200           62         200           63         200           64         200           65         200           66         200           67         200           67         200           67         200           67         200           67         200           67         200           67         200	061212T090900BASCHR.trc 061212T120500BASCHR.trc 061212T142400BASCHR.trc 061213T133200BASCHR.trc 061219T125200BASCHR.trc 061219T125200BASCHR.trc 070116T091500MONNAT.trc 070123T091000MONNAT.trc 070123T133000MONNAT.trc 07022TT134100MARMIR.trc 07022TT134500PASCEL.trc 070228T090700PASCEL.trc 070228T133900PASCEL.trc 070305T134000MEBMYRa.trc 070305T134000MEBMYR.trc 070306T091100MEBMYR.trc 070306T091100MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070308T033200MEBMYR.trc 070308T033200MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc	MSG	MSD	T0 T	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1007 1007 1007 1007 1008 1008 1008 1009 1010 1010 1011 1011
36         200           37         200           38         200           39         200           40         200           41         200           42         200           43         200           44         200           44         200           44         200           48         200           50         200           51         200           52         200           53         200           54         200           55         200           56         200           67         200           61         200           62         200           63         200           64         200           65         200           66         200           67         200           67         200           67         200           70         200           71         200	061212T142400BASCHR.trc 061213T133200BASCHR.trc 061219T125200BASCHR.trc 070116T091500MONNAT.trc 070123T091000MONNAT.trc 070123T133000MONNAT.trc 070221T134100MARMIR.trc 07022TT133500PASCEL.trc 070228T090700PASCEL.trc 070228T133900PASCEL.trc 070305T134000MEBMYRa.trc 070305T134000MEBMYR.trc 070306T091100MEBMYR.trc 070307T134600MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc	MSG	MSD	T0 T	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1007 1007 1007 1008 1008 1008 1009 1010 1010 1011 1011
37         200           388         200           389         200           40         200           41         200           42         200           43         200           44         200           44         200           45         200           46         200           50         200           51         200           52         200           53         200           54         200           55         200           56         200           61         200           61         200           62         200           63         200           64         200           65         200           66         200           67         200           68         200           670         200           70         200           71         200	061213T133200BASCHR.trc 061219T125200BASCHR.trc 070116T091500MONNAT.trc 070123T091000MONNAT.trc 070123T133000MONNAT.trc 070221T134100MARMIR.trc 070227T133500PASCEL.trc 070228T1990700PASCEL.trc 070228T133900PASCEL.trc 070305T134000MEBMYRa.trc 070306T091100MEBMYR.trc 070306T091100MEBMYR.trc 070307T134600MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc	MSG	MSD	T0 T	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1007 1007 1008 1008 1008 1009 1010 1010 1011 1011
38         200           39         200           40         200           41         200           42         200           43         200           44         200           45         200           47         200           48         200           50         200           51         200           52         200           53         200           54         200           55         200           57         200           60         200           61         200           62         200           63         200           64         200           65         200           66         200           66         200           67         200           67         200           70         200           71         200	061219T125200BASCHR.trc 070116T091500MONNAT.trc 070123T091000MONNAT.trc 070123T133000MONNAT.trc 070221T134100MARMIR.trc 070227T133500PASCEL.trc 070228T090700PASCEL.trc 070228T133900PASCEL.trc 070305T134000MEBMYRa.trc 070305T134000MEBMYR.trc 070306T091100MEBMYR.trc 070306T133600MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc	MSG	MSD	T0 T	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1007 1008 1008 1008 1009 1010 1010 1010 1011 1011
339         200           440         200           411         200           422         200           433         200           444         200           445         200           447         200           488         200           550         200           551         200           552         200           553         200           555         200           566         200           661         200           662         200           663         200           664         200           665         200           667         200           677         200           770         200           771         200	070116T091500MONNAT.trc 070123T091000MONNAT.trc 070123T133000MONNAT.trc 070221T134100MARMIR.trc 070227T133500PASCEL.trc 070228T090700PASCEL.trc 070228T133900PASCEL.trc 070305T134000MEBMYRa.trc 070305T134000MEBMYR.trc 070306T091100MEBMYR.trc 070306T133600MEBMYR.trc 070308T134000MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc	MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG	MSD	T0 T	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1008 1008 1008 1009 1010 1010 1010 1011 1011
40 200 41 200 42 200 43 200 44 200 44 200 45 200 46 200 47 200 50 200 51 200 55 200 55 200 56 200 66 200 66 200 66 200 66 200 66 200 66 200 66 200 66 200 66 200 66 200 66 200 66 200 66 200 67 200 71 200	070123T091000MONNAT.trc 070123T133000MONNAT.trc 070123T133000MONNAT.trc 070221T134100MARMIR.trc 070227T133500PASCEL.trc 070228T090700PASCEL.trc 070228T133900PASCEL.trc 070305T134000MEBMYRa.trc 070306T091100MEBMYR.trc 070306T031600MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc	MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG	MSD	T0 T	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1008 1008 1009 1010 1010 1010 1011 1011
41 200 42 200 43 200 44 200 44 200 45 200 46 200 47 200 50 200 51 200 55 200 55 200 56 200 57 200 66 200 66 200 66 200 66 200 66 200 66 200 66 200 66 200 66 200 66 200 66 200 66 200 67 200 68 200 69 200 70 200 71 200	070123T133000MONNAT.trc 070221T134100MARMIR.trc 070227T133500PASCEL.trc 070228T090700PASCEL.trc 070228T133900PASCEL.trc 070305T134000MEBMYRa.trc 070305T134000MEBMYR.trc 070306T091100MEBMYR.trc 070306T133600MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070308T09090MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc 070312T110400MEBMYR.trc	MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG	MSD MSD MSD MSD MSD MSD MSD MSD MSD MSD	T0 T	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1008 1009 1010 1010 1010 1011 1011 1011
42 200 43 200 44 200 44 200 45 200 46 200 47 200 48 200 55 200 55 200 55 200 56 200 57 200 66 200 66 200 66 200 66 200 66 200 66 200 66 200 66 200 66 200 66 200 67 200 70 200 71 200	070221T134100MARMIR.trc 070227T133500PASCEL.trc 070228T090700PASCEL.trc 070228T133900PASCEL.trc 070305T134000MEBMYRa.trc 070305T134000MEBMYR.trc 070306T091100MEBMYR.trc 070306T133600MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc	MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG	MSD MSD MSD MSD MSD MSD MSD MSD MSD MSD	T0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1009 1010 1010 1010 1011 1011 1011 1011
43 200 444 200 445 200 446 200 447 200 48 200 49 200 50 200	070227T133500PASCEL.trc 070228T090700PASCEL.trc 070228T133900PASCEL.trc 070305T134000MEBMYRa.trc 070305T134000MEBMYR.trc 070306T091100MEBMYR.trc 070306T133600MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc	MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG	MSD MSD MSD MSD MSD MSD MSD MSD MSD MSD	T0 T0 T0 T0 T0 T0 T0 T0 T0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1010 1010 1010 1011 1011 1011 1011 101
444 200 445 200 446 200 447 200 448 200 449 200 550 200 551 200 552 200 553 200 554 200 555 200 566 200 661 200 661 200 662 200 663 200 664 200 665 200 666 200 667 200 668 200 668 200 669 200 70 200 71 200	070228T090700PASCEL.trc 070228T133900PASCEL.trc 070305T134000MEBMYRa.trc 070305T134000MEBMYR.trc 070306T091100MEBMYR.trc 070306T133600MEBMYR.trc 070308T093000MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070308T091200MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc 070312T110400MEBMYR.trc	MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG	MSD MSD MSD MSD MSD MSD MSD MSD MSD MSD	T0 T0 T0 T0 T0 T0 T0 T0	1 1 1 1 1 1 1 1	1010 1010 1011 1011 1011 1011 1011 101
45 200 46 200 47 200 48 200 49 200 50 200 51 200 552 200 553 200 554 200 555 200 566 200 661 200 661 200 662 200 663 200 664 200 665 200 666 200 667 200 668 200 668 200 669 200 70 200 71 200	070228T133900PASCEL.trc 070305T134000MEBMYRa.trc 070305T134000MEBMYRb.trc 070306T091100MEBMYR.trc 070306T133600MEBMYR.trc 070307T134600MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc 070312T110400MEBMYR.trc	MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG	MSD MSD MSD MSD MSD MSD MSD MSD MSD	T0 T0 T0 T0 T0 T0 T0 T0	1 1 1 1 1 1 1	1010 1011 1011 1011 1011 1011 1011 101
46         200           47         200           48         200           49         200           50         200           51         200           52         200           53         200           54         200           55         200           56         200           57         200           60         200           61         200           62         200           63         200           64         200           65         200           66         200           66         200           67         200           70         200           71         200	070305T134000MEBMYRa.trc 070305T134000MEBMYRb.trc 070306T091100MEBMYR.trc 070306T133600MEBMYR.trc 070307T134600MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc 070312T110400MEBMYR.trc	MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG	MSD MSD MSD MSD MSD MSD MSD MSD	T0 T0 T0 T0 T0 T0 T0	1 1 1 1 1	1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011
48 200 49 200 50 200 51 200 52 200 53 200 54 200 55 200 56 200 66 200 66 200 66 200 66 200 66 200 66 200 66 200 67 200 70 200 71 200	070306T091100MEBMYR.trc 070306T133600MEBMYR.trc 070307T134600MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc 070312T110400MEBMYR.trc	MSG MSG MSG MSG MSG MSG MSG	MSD MSD MSD MSD MSD MSD	T0 T0 T0 T0 T0	1 1 1 1 1	1011 1011 1011 1011 1011
49         200           50         200           51         200           51         200           52         200           53         200           55         200           55         200           57         200           60         200           61         200           62         200           63         200           64         200           65         200           66         200           66         200           66         200           67         200           70         200           71         200	070306T133600MEBMYR.trc 070307T134600MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc 070312T110400MEBMYR.trc	MSG MSG MSG MSG MSG	MSD MSD MSD MSD MSD	T0 T0 T0 T0	1 1 1	1011 1011 1011 1011
50         200           51         200           52         200           53         200           54         200           55         200           56         200           57         200           58         200           60         200           61         200           62         200           63         200           64         200           65         200           66         200           67         200           67         200           70         200           71         200	070307T134600MEBMYR.trc 070308T090900MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc 070312T110400MEBMYR.trc 070312T133600MEBMYR.trc	MSG MSG MSG MSG MSG	MSD MSD MSD	T0 T0 T0	1 1 1	1011 1011 1011
51         200           52         200           53         200           54         200           55         200           56         200           57         200           58         200           60         200           61         200           62         200           63         200           64         200           65         200           66         200           67         200           68         200           69         200           70         200           71         200	070308T090900MEBMYR.trc 070308T133200MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc 070312T110400MEBMYR.trc 070312T133600MEBMYR.trc	MSG MSG MSG MSG	MSD MSD MSD	T0 T0	1 1	1011 1011
52 200 53 200 54 200 55 200 56 200 57 200 68 200 61 200 62 200 63 200 64 200 65 200 66 200 66 200 66 200 67 200 68 200 67 200	070308T133200MEBMYR.trc 070309T091200MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc 070312T110400MEBMYR.trc 070312T133600MEBMYR.trc	MSG MSG MSG	$_{ m MSD}$	T0	1	1011
53 200 54 200 55 200 56 200 57 200 58 200 60 200 61 200 61 200 63 200 64 200 65 200 66 200 66 200 67 200 68 200 69 200 67 200 69 200 60 200 61 200	070309T091200MEBMYR.trc 070309T133600MEBMYR.trc 070312T110400MEBMYR.trc 070312T133600MEBMYR.trc	$^{\mathrm{MSG}}_{\mathrm{MSG}}$	MSD			
54 200 55 200 56 200 57 200 58 200 60 200 61 200 61 200 63 200 64 200 66 200 66 200 67 200 68 200 67 200	070309T133600MEBMYR.trc 070312T110400MEBMYR.trc 070312T133600MEBMYR.trc	MSG		.1 ()		1011
555 200 566 200 577 200 588 200 599 200 60 200 61 200 62 200 63 200 64 200 665 200 666 200 667 200 668 200 669 200 70 200 71 200	070312T110400MEBMYR.trc 070312T133600MEBMYR.trc		MSD	T0	1	1011 1011
56         200           57         200           58         200           59         200           60         200           61         200           63         200           64         200           65         200           66         200           667         200           68         200           69         200           70         200           71         200	070312T133600MEBMYR.trc		MSD	T0	1	1011
558 200 559 200 660 200 661 200 662 200 663 200 664 200 665 200 666 200 667 200 668 200 668 200 669 200 70 200 71 200		MSG	MSD	T0	1	1011
559 200 60 200 61 200 62 200 63 200 64 200 65 200 66 200 66 200 66 200 67 200 70 200 71 200	070313T090700MEBMYR.trc	MSG	MSD	T0	1	1011
60 200 61 200 62 200 63 200 64 200 65 200 66 200 66 200 66 200 67 200 68 200 70 200 71 200	070313T125800MEBMYRa.trc	MSG	MSD	T0	1	1011
61 200 62 200 63 200 64 200 65 200 66 200 67 200 68 200 69 200 70 200 71 200	070313T125800MEBMYRb.trc	MSG	MSD	T0	1	1011
62     200       63     200       64     200       65     200       66     200       67     200       68     200       69     200       70     200       71     200	070314T091500MEBMYR.trc	MSG	MSD	T0	1	1011
63 200 64 200 65 200 66 200 67 200 68 200 69 200 70 200 71 200	070314T134400MEBMYR.trc	MSG	MSD	T0	1	1011
64     200       65     200       66     200       67     200       68     200       69     200       70     200       71     200	070315T092500MEBMYR.trc	MSG	MSD	T0	1	1011
65 200 66 200 67 200 68 200 69 200 70 200 71 200	070321T133800JACLUD.trc	MSG	MSD	T0 T0	1	1012
66 200 67 200 68 200 69 200 70 200 71 200	070418T120800CAMAMI.trc 070419T131300CAMANI.trc	MSG	MSD MSD	T0	1	1013 $1013$
67 200 68 200 69 200 70 200 71 200	070510T090000CARCEL.trc	MSG	MSD	T0	1	1013
68 200 69 200 70 200 71 200	070510T050000CARCELa.trc	MSG	MSD	T0	1	1014
69 200 70 200 71 200	070510T133200CARCELb.trc	MSG	MSD	T0	1	1014
71 200	070523T133400ANDSTE.trc	MSG	MSD	T0	1	1015
	070601T133200JACLUD.trc	MSG	MSD	T0	1	1016
72   200	070604T123800JACLUD.trc	MSG	MSD	T0	1	1016
	070605T133600JACLUD.trc	MSG	MSD	T0	1	1016
	070612T091300RAVFRA.trc	MSG	MSD	T0	1	1017
	070612T120600RAVFRA.trc	MSG	MSD	T0	1	1017
	070613T090700RAVFRA.trc 070613T133700RAVFRA.trc	MSG	MSD	T0 T0	1	$1017 \\ 1017$
	070621T091300BREVAL.trc	MSG	MSD	T0	1	1017
	070621T091300BREVAL.trc	MSG	MSD	T0	1	1018
	090715T141400RAS.trc	MSG	MSD	T0	1	2001
	090717T091700RAS.trc	MSG	MSD	T0	1	2001
		MSG	MSD	T0	1	2004
	090825T092800TOT.trc	3.000	MSD	T0	1	2004
	090825T092800TOT.trc 090825T115800TOT.trc	MSG	MSD	T0	2	2003
	090825T092800TOT.trc 090825T115800TOT.trc 090825T122900FAJ.trc	MSG		T0	2	2006
	090825T092800TOT.trc 090825T115800TOT.trc 090825T122900FAJ.trc 090922T091700MWM.trc	$_{ m MSG}$	MSD			
86 200 87 200	090825T092800TOT.trc 090825T115800TOT.trc 090825T122900FAJ.trc	MSG	MSD MSD MSD	T0 T0	2 2	$2006 \\ 2006$

Conti iTrc	nue sur la page précédente Nom	C1	C2	С3	Chambre	iPatier
88	20091015T153700CHM.trc	MSG	MSD	Т0	2	2008
89	20091027T132400SOA.trc	MSG	MSD	T0	2	2010
90	20091102 T133700 REJ. trc	MSG	MSD	T0	2	2011
91	20091103T133200REJ.trc	MSG	MSD	T0	2	2011
92	20091105T111500REJ.trc	MSG	MSD	T0	2	2011
93	20091117T134300KSY.trc	MSG	MSD	T0	1	2012
94	20091120T090000KSY.trc	MSG	MSD	T0	1	2012
95	20091123T091600KSY.trc	MSG	MSD	T0	1	2012
96	20091126T090500TSL.trc	MSG	MSD	T0	2	2014
97	20091130T091500TSL.trc	MSG	MSD	T0	2	2014
98	20091207T101400TSL.trc	MSG	MSD	T0	2	2014
99	20091207T101400TSL1.trc	MSG	MSD	T0	2	2014
100	20091207T120900TSL.trc	MSG	MSD	T0	2	2014
101	20091211T085000MOG.trc	MSG	MSD	-	1	2014
102	20091223T090300GUG.trc	MSG	MSD	T0	1	2016
$102 \\ 103$	20091223T133800GUG.trc	MSG	MSD	T0	1	2016
	20100106T094300KAB.trc		MSD	T0	1	
104		- McC				2017
105	20100106T134400POP.trc	MSG	MSD	T0	2	2018
106	20100106T135900KAB.trc	-	MSD	T0	1	2017
107	20100107T092500KAB.trc	-	MSD	T0	1	2017
108	20100107T133800KAB.trc	-	MSD	T0	1	2017
109	20100108 T104600 KAB. trc	-	MSD	T0	1	2017
110	20100111T100300KAB.trc	-	MSD	T0	1	2017
111	20100111T134000KAB.trc	-	MSD	T0	1	2017
112	20100112T095300KAB.trc	-	MSD	T0	1	2017
113	20100112T134800KAB.trc	-	MSD	T0	1	2017
114	20100113 T091000 BOA. trc	MSG	MSD	T0	1	2019
115	20100121T082800POS.trc	-	MSD	T0	1	2020
116	20100125T104900BOA.trc	MSG	MSD	T0	1	2019
117	20100218T134700FAJ.trc	MSG	MSD	T0	1	2024
118	20100225T093300SER.trc	MSG	MSD	T0	1	2025
119	20100303T133700BRJ.trc	_	MSD	T0	1	2026
120	20100305T133400BRJ.trc	_	MSD	T0	1	2026
121	20100308T133200BRJ.trc	_	MSD	T0	1	2026
122	20100308T135600RHM.trc	MSG	MSD	T0	2	2027
123	20100310T092000RHM.trc	MSG	MSD	T0	2	2027
124	20100310T134600RHM.trc	MSG	MSD	T0	2	2027
125	20100317T131900RIG.trc	MSG	MSD	T0	1	2028
126	20100319T090800RIG.trc	MSG	MSD	T0	1	2028
127	2010031910308001ttG.trc	-	MSD	T0	2	2030
128	201003301030300CHE.trc	_	MSD	T0	2	2034
$120 \\ 129$	20100520T085300EXC.trc	_	MSD	T0	$\frac{2}{2}$	2034
		-		T0	2	
130	20100520T141400EXC.trc 20100520T162700EXC.trc	-	MSD			2036
131	20100520T162700EXC.trc 20100521T091500EXC.trc	-	MSD	TO	2	2036
132		-	MSD	TO	2	2036
133	20100608T090400MEK.trc	-	MSD	T0	2	2038
134	20100608T133600FAC.trc	MSG	MSD	T0	2	2040
135	20100609T085800MEK.trc	-	MSD	T0	2	2038
136	20100609T093000FAC.trc	MSG	MSD	T0	2	2040
137	20100609T122300MEK.trc	-	MSD	T0	2	2038
138	20100610T090900MEK.trc	-	MSD	T0	2	2038
139	20100610T134600MEK.trc	-	MSD	T0	2	2038
140	20100614T100100FAC.trc	MSG	MSD	T0	2	2040
141	20100615T090400FAC.trc	MSG	MSD	T0	2	2040
142	20100617T091000FAC.trc	MSG	MSD	T0	2	2040
143	20100629 T091800 MIJ. trc	-	MSD	T0	2	2043
144	$20100702 {\rm T}115100 {\rm MIJ.trc}$	-	MSD	T0	2	2043
145	$20100705 {\rm T} 105900 {\rm MIJ.trc}$	-	MSD	T0	2	2043
146	20100705 T133800 MIJ.trc	-	MSD	T0	2	2043
147	$20100707{\rm T}134300{\rm BAS.trc}$	MSG	MSD	T0	2	2044
148	20100708 T133100 BAS. trc	MSG	MSD	T0	2	2044
149	20100721T090300ERQ.trc	-	MSD	T0	2	2045
150	20100721T091300BED.trc	MSG	MSD	T0	$\overline{2}$	2046
151	20100721T091300BED.trc	-	MSD	T0	2	2045
152	20100721T100200BED.trc	MSG	MSD	T0	2	2046


Conti	inue sur la page précédente					
iTrc	Nom	C1	C2	C3	Chambre	iPatient
153	20100811T091500TEA.trc	-	MSD	T0	2	2047
154	20100818T085700TEA.trc	-	MSD	T0	2	2047
155	20100819T133500TEA.trc	-	MSD	T0	2	2047
156	20100824T133400DEC.trc	MSG	MSD	T0	2	2048
157	20100826 T101600 OUE. trc	-	MSD	T0	2	2049
158	20100827 T091400 OUE. trc	-	MSD	T0	2	2049
159	20100827T123300OUE.trc	-	MSD	T0	2	2049
160	20101013T090600EXC.trc	MSG	-	T0	1	2050

# Annexe E

# Motorogrammes

TABLE E.1: Table des motorogrammes. Le diagnostic médecin et la latéralisation sont donnés sommairement en tenant compte des notations proposées tables B.1. Une observation est proposée pour la latéralisation, en tenant compte d'une part du début de la crise et d'autre part de son appréciation générale. Ainsi une appréciation G / \*, G correspond à une latéralisation gauche diagnostiquée par l'expert sur le patient sans tenir compte des motorogrammes, et une observation avec un départ bilatéral (\*) suivi d'une tendance plus prononcée à gauche sur la base des motorogrammes. Les résultats restent à analyser.

Motorogramme	Commentaires
	Temporal Gauche
Motorogramme	Commentaires



indice Sujet: 2046


Diagnostic Expert: temporal G

Observation G.Becq:

départ bilat D > G, puis G > D

Diagnostic / Observation :

G / \*G,D




#### Commentaires

indice Sujet : 2046

Diagnostic Expert : temporal G

Observation G.Becq : départ D, puis D > G

Diagnostic / Observation : G / G,G




 $\begin{array}{c} \text{indice Sujet}: \\ 2014 \end{array}$ 

Diagnostic Expert : temporal G

Observation G.Becq : départ G > D ou bilat, puis D

> G Diagnostic / Observation : G / D,G ou \*,G




indice Sujet : 2014

Diagnostic Expert:

temporal G

Observation G.Becq : départ bilat, puis bilat

Diagnostic / Observation : G / \*,\*



#### Commentaires

indice Sujet : 1017

Diagnostic Expert : temporal G

Observation G.Becq:


départ bilat G > D, puis D > G

Diagnostic / Observation : G / \*D,G

Extra Temporal Gauche

#### Motorogramme

#### Commentaires



indice Sujet :


0016

Diagnostic Expert: fronto parietal G

Observation G.Becq:

départ bilat D > G, puis G > D

Diagnostic / Observation : G / \*G,D




indice Sujet : 0016

Diagnostic Expert : fronto parietal G

Observation G.Becq: départ bilat, puis bilat

Diagnostic / Observation :

G /\*,\*




#### Commentaires

indice Sujet : 0016

Diagnostic Expert : fronto parietal G

Observation G.Becq : départ bilat, puis bilat

Diagnostic / Observation : G / \*,\*




indice Sujet : 0016

Diagnostic Expert : fronto parietal G

Observation G.Becq: départ bilat, puis bilat

Diagnostic / Observation : G / \*,\*




indice Sujet : 0016

Diagnostic Expert : fronto parietal G

Observation G.Becq : départ bilat, puis bilat

Diagnostic / Observation : G / \*,\*




#### Commentaires

indice Sujet : 0016

Diagnostic Expert : fronto parietal G

Observation G.Becq : départ bilat, puis bilat

Diagnostic / Observation : G / \*,\*



indice Sujet : 0016

Diagnostic Expert : fronto parietal G

Observation G.Becq: départ bilat, puis bilat

Diagnostic / Observation : G / \*,\*

# Temporal Droit Motorogramme

# MIG - MSG - T - MSD - MSG - MSD - MS

#### Commentaires

indice Sujet : 2012

Diagnostic Expert : temporo insulaire D


Observation G.Becq:

départ bilat D légèrement > G

puis G > D

Diagnostic / Observation :

D / \*G,D




#### Commentaires

indice Sujet : 2019

Diagnostic Expert : frontal antéro dorso latéral D

Observation G.Becq : départ bilat, puis D > G

Diagnostic / Observation : D / \*,G



indice Sujet :


1016

Diagnostic Expert : insulo temporal D

Observation G.Becq:

départ bilat G > D, puis bilat

Diagnostic / Observation : D / \*D,\*



indice Sujet :


1016

Diagnostic Expert : insulo temporal D

Observation G.Becq :  $d\acute{e}part G > bilat$ , puis bilat

Diagnostic / Observation :

D/D,\*



#### Commentaires


indice Sujet : 0005

Diagnostic Expert : temporo parieto occipital D

Observation G.Becq :

départ bilat G > D, puis G > D

Diagnostic / Observation : D / \*D,D




indice Sujet :  $0005\,$ 

Diagnostic Expert : temporo parieto occipital D

 $\begin{array}{l} Observation \ G.Becq: \\ d\'{e}part \ D, \ puis \ G > D \end{array}$ 

 $\begin{array}{l} {\rm Diagnostic}\ /\ {\rm Observation}\ :\\ {\rm D}\ /\ {\rm G,D} \end{array}$ 



indice Sujet : 0005

Diagnostic Expert : temporo parieto occipital D

Observation G.Becq: départ T, puis bilat

Diagnostic / Observation : D / \*,\*



# 


#### Commentaires

indice Sujet : 0005

Diagnostic Expert : temporo parieto occipital D

Observation G.Becq : départ bilat puis G > D

Diagnostic / Observation : D / \*,D




indice Sujet : 1004

Diagnostic Expert : temporal D

Observation G.Becq : départ G, puis G > D

 $\begin{array}{c} Diagnostic \ / \ Observation: \\ D \ / \ D, D \end{array}$ 



indice Sujet : 1004


Diagnostic Expert : temporal D

Observation G.Becq : départ D, puis D > G

Diagnostic / Observation : D / G,G

Extra Temporal Droit Motorogramme

Commentaires



indice Sujet : 2019

Diagnostic Expert :


frontal antéro dorso latéral D

Observation G.Becq:

départ bilat D > G, puis bilat

 ${\bf Diagnostic}\ /\ {\bf Observation}:$ 

D / \*G,\*



indice Sujet :

1015

 ${\bf Diagnostic\ Expert\ :}$ 


frontal D

Observation G.Becq:

départ G > bilat, puis G > D

 ${\bf Diagnostic}\ /\ {\bf Observation}:$ 

D / D,D



 $indice\ Sujet:$ 

1002

Diagnostic Expert :

operculaire D


Observation G.Becq:

départ bilat, puis bilat G lég >

D

Diagnostic / Observation :

D /\*,\*D




#### Commentaires

indice Sujet : 0015

Diagnostic Expert : fronto parietal D

Observation G.Becq : départ G, puis bilat

Diagnostic / Observation : D / D,\*




indice Sujet : 0007

Diagnostic Expert : fronto precentral D

Observation G.Becq : départ bilat, puis D légérèment

> G Diagnostic / Observation : D / \*,\*G





indice Sujet : 0007

Diagnostic Expert : fronto precentral D

Observation G.Becq : départ bilat, puis bilat

Diagnostic / Observation : D / \*,\*





#### Commentaires

 $\begin{array}{c} \text{indice Sujet}:\\ 0007 \end{array}$ 

Diagnostic Expert : fronto precentral D


Observation G.Becq:

départ bilat, puis D légèrement

> G

Diagnostic / Observation :

D / \*,\*G



indice Sujet : 1009


Diagnostic Expert : fronto precentral D

Observation G.Becq : départ bilat, puis D légèrement

> G + HM

 ${\bf Diagnostic}\ /\ {\bf Observation}:$ 

D /\*,\*G



 ${\bf indice}\ {\bf Sujet}:$ 

0011

 ${\bf Diagnostic\ Expert\ :}$ 

frontal D

Observation G.Becq:

départ bilat G > D, puis G > D

Diagnostic / Observation :

D/\*D,D


Temporal bilatéral

Motorogramme

Commentaires



#### Commentaires



 ${\bf indice}\ {\bf Sujet}:$ 

2008


Diagnostic Expert : temporal bilateral

Observation G.Becq : départ T puis bilat G > D

 $\begin{array}{l} {\rm Diagnostic}\ /\ {\rm Observation}:\\ {\rm *}\ /\ {\rm *}, {\rm *D} \end{array}$ 

Extra Temporal bilatéral Motorogramme

#### Commentaires



 ${\bf indice}\ {\bf Sujet}:$ 

2048


 ${\bf Diagnostic\ Expert\ :}$ 

bilat

Observation G.Becq:

départ D > G, puis bilat G > D

 $\begin{array}{l} {\rm Diagnostic}\ /\ {\rm Observation}:\\ {\rm *}\ /\ {\rm G,*D} \end{array}$ 



 $indice\ Sujet:$ 

2004

Diagnostic Expert: multifocal bilat

Observation G.Becq:

départ bilat D lég> G, puis bilat

Diagnostic / Observation :

\* / \*G,\*

# 

#### Commentaires


indice Sujet : 2004

Diagnostic Expert : multifocal bilat

Observation G.Becq:

départ bilat G lég> D, puis bilat

 $\begin{array}{l} {\rm Diagnostic}\ /\ {\rm Observation}:\\ {\rm *}\ /\ {\rm *D},{\rm *} \end{array}$ 



indice Sujet : 2004

Diagnostic Expert : multifocal bilat

Observation G.Becq : départ D > bilat, puis bilat


Diagnostic / Observation : \* / G,\*

#### Problèmes de capteurs

#### Temporal gauche

#### Motorogramme

#### Commentaires




indice Sujet : 2030

 $\begin{array}{l} {\rm Diagnostic~Expert}:\\ {\rm temporal~G} \end{array}$ 

Observation G.Becq:

départ D, puis G > D, G HS

Diagnostic / Observation : G / G,D



#### Commentaires

 $\begin{array}{c} \text{indice Sujet}:\\ 2034 \end{array}$ 


Diagnostic Expert: temporal G?

Observation G.Becq:

départ bilat D > G, puis bilat,

G HS

 $\begin{array}{l} {\rm Diagnostic}\ /\ {\rm Observation}: \\ {\rm G}\ ?\ /\ ^*{\rm G}, ^* \end{array}$ 



indice Sujet : 2047

Diagnostic Expert : temporo occipital G

Observation G.Becq:


départ D légérèment > bilat,

puis G > D, G HS

Diagnostic / Observation :

 $G/G^*,D$ 

# Extra Temporal gauche Motorogramme Commentaires



indice Sujet :

2017

Diagnostic Expert : insulo operculaire G

Observation G.Becq:

départ G ou T, puis G > D, G

HS

Diagnostic / Observation :

G / D,D ou \*,D

MIG MSG

MIE

MIG

MSD MID

-120

S2017, F107, 000KAB, 20100107T104504

# 

Commentaires

indice Sujet : 2017

Diagnostic Expert : insulo operculaire G


Observation G.Becq:

départ bilat, puis T > GD, G

HS

 ${\bf Diagnostic}\ /\ {\bf Observation}:$ 

G / D,D ou \*,D



0 Time (s)

indice Sujet : 2017

Diagnostic Expert : insulo operculaire G


Observation G.Becq:

départ bilat, puis T > GD, G

HS

 ${\bf Diagnostic}\ /\ {\bf Observation}:$ 

G / \*, \*



 ${\bf indice}\ {\bf Sujet}:$ 

2017

Diagnostic Expert : insulo operculaire G

Observation G.Becq:

départ T, puis T > GD, G HS

 ${\bf Diagnostic}\ /\ {\bf Observation}:$ 

G /\*,\*



# [..... MIG MSG S2017, F110, 000KAB, 20100111T112107 MIE MIG MSD MID -120 0 Time (s)


#### Commentaires

indice Sujet : 2017

Diagnostic Expert: insulo operculaire G

Observation G.Becq: départ D, puis D > G, G HS

Diagnostic / Observation : G / G,G




indice Sujet : 2017

Diagnostic Expert: insulo operculaire G

Observation G.Becq: départ T, puis bilat, G HS

 ${\bf Diagnostic}\ /\ {\bf Observation}:$ G / \*,\*



indice Sujet : 2020

Diagnostic Expert: operculaire G

Observation G.Becq:

départ bilat D > G, puis D >

G, G HS


Diagnostic / Observation :

G/\*G,G

Temporal droit

Motorogramme

Commentaires




indice Sujet : 2045

Diagnostic Expert : temporal parietal D

Observation G.Becq : départ T, puis G > D, G HS

Diagnostic / Observation : D / \*,D




indice Sujet : 2045

Diagnostic Expert : temporal parietal D

Observation G.Becq : départ T, puis G > D, G HS

Diagnostic / Observation : D / \*,D




indice Sujet : 2015

Diagnostic Expert : fronto temporal D

Observation G.Becq : départ D, puis D > G, T HS

 $\begin{array}{l} Diagnostic \ / \ Observation: \\ D \ / \ G,G \end{array}$ 



#### Commentaires

indice Sujet : 2049

Diagnostic Expert : temporal D

Observation G.Becq:


départ bilat D > G, puis bilat,

G HS

 ${\bf Diagnostic}\ /\ {\bf Observation}:$ 

D / \*G,\*

Extra Temporal dr	roit			
Motorogramme	Commentaires			
Temporal bilatéral				
Motorogramme	Commentaires			



indice Sujet :

2036

 $\begin{array}{c} {\rm Diagnostic} \ {\rm Expert} : \\ {\rm temporal} \ {\rm bilat} \end{array}$ 


Observation G.Becq:

départ T ou G, puis G > D, G

HS

Diagnostic / Observation :

\* / \*,D ou D,D



#### Commentaires

 $\begin{array}{c} \text{indice Sujet}:\\ 2036 \end{array}$ 


Diagnostic Expert : temporal bilat

Observation G.Becq:

départ T ou G, puis G > D, G

HS

Diagnostic / Observation : \*/\*,D ou D,D



 ${\bf indice}\ {\bf Sujet}:$ 

2050

Diagnostic Expert : temporal bilat

Observation G.Becq:

départ bilat, puis G > T, D HS

Diagnostic / Observation : \* / \*,D

# Extra Temporal bilatéral Motorogramme

# MIG MSG - T A A - MSD - T MID - -120 -60 0 60 120 180 Time (s)

#### Commentaires

indice Sujet : 2043

Diagnostic Expert:

frontal bilateral

Observation G.Becq:

départ bilat D > G puis G > D,

G HS

 ${\bf Diagnostic}\ /\ {\bf Observation}:$ 

\* / \*G,D

# Annexe F

# Publications aux journées françaises de l'épilepsie

#### F.1 Dorlin et Boschetti, JFE 2010

V. Dorlin and P. Boschetti, Exploration 3a3m des crises en 3D, Epilepsies, 2010 vol. 22 (Suppl. 1 : 13e Journées Françaises de l'Epilepsie), p. 15-17, Nov 2010. Afin de caractériser les manifestations motrices observées lors des crises, trois capteurs de mouvements accélérométriques et magnétométriques triaxaux (3a3m) sont positionnés sur les deux poignets et la tête des patients. Ces capteurs permettent de reconstruire les rotations des membres en trois dimensions. L'étude est réalisée dans le cadre de l'essai clinique Capametrim, au sein du CHU de Grenoble, dans le service du Professeur Kahane, sur des patients épileptiques pharmacorésistants, lors du bilan préchirurgical (VEEG ou SEEG). Notre présentation portera sur : le protocole mis en place dans l'unité pour acquérir les données en routine, en minimisant les contraintes pour les patients et les techniciennes; - l'analyse réalisée par les médecins pour décomposer les manifestations motrices (toniques, cloniques, hypermotrices, automatismes, etc.), sur la base des données 3a3m ajoutées à la vidéo et l'interrogatoire percritique (techniciennes ou médecins); - les résultats obtenus par le chercheur responsable de l'analyse des données, pour qu'un appareil puisse retrouver automatiquement les manifestations cliniques à partir des signaux des capteurs 3a3m. Enfin, nous montrerons qu'une détection des crises tonico-cloniques peut être envisagée avec ces capteurs, conduisant à une éventuelle détection des crises à domicile.

### F.2 Becq et Al., JFE 2010

G.Becq, P. Kahane and L.Minotti, Conception et évaluation d'une détection simple de crises tonico-cloniques avec des capteurs de mouvements accélérométriques et magnétométriques, Epilepsies, vol. 22 (Suppl. 1 : 13e Journées Françaises de l'Epilepsie), p. 46, Nov 2010 Des capteurs de mouvements accélérométriques et magnétométriques tridimensionnels (3A3M) sont évalués pour la détection de crises tonico-cloniques (TC). 17 patients enrolés dans l'essai clinique Capametrim [1] sont équipés de 3 capteurs 3A3M (poignet droit, gauche, tête). 9 génèrent 26 crises. 4 génèrent 13 crises TC. Les crises sont décomposées visuellement en manifestations toniques (T), cloniques et tonico-cloniques (TC), hypermotrices (H), en automatismes (A), en épisodes sans mouvements (NOMVT). Des caractéristiques sont extraites sur les données 3A3M sur des époques de 4 s, soit 158271 époques sur 3 capteurs. Des classificurs sont entraînés par validation croisée en 10 parties sur les époques T (210), TC (148), et NOMVT (436). Une analyse discriminante linéaire indique que le plus bas taux de mauvaise classification (TMC) est obtenu en

prenant l'entropie de la norme de l'accélération (HnA) calculée sur des niveaux de 0.01 g (TMC = 0.11) entre 0 et 3 g. L'utilisation des magnétomètres n'améliore pas les résultats. La classification retenue est la suivante : NOMVT (HnA < 1.6), T (1.6 < HnA < 3.9), TC (3.9 < HnA). Un détecteur de crises TC est mis en place reposant sur le comptage du nombre d'époques classées en TC sur une période d'observation (o) et se déclenchant si ce nombre dépasse un seuil (th). Le taux de faux positifs et de vrai positifs (FPR et TPR) est évalué en fonction de th et o. La variation de ces paramètres permet d'obtenir une courbe ROC et l'aire sous cette courbe (AUC). On montre qu'on obtient de belles courbes ROC avec des AUC variant entre 0.95 et 0.99, pour o variant de 1 à 15 époques (4 à 60 s), et pour un nombre de capteurs variant de 1 à 3. Le nombre de capteurs utilisés pour le comptage permet d'améliorer la détection sur une période plus courte. Un exemple de réglage du détecteur avec 1 capteur, o = 3, th = 3, permet d'obtenir les résultats suivant : TPR = 0.78, FPR = 0.01. [1] G.Becq et al, 29 IEEE EMBS, p.2775-2778, 2007.

# Annexe G

# Essai clinique et autres publications

- 2 fichiers sont joints en annexe :
- L'article paru dans  $Computers\ in\ Biology\ and\ Medicine$  : BecqEtAl2011CBM.pdf
- L'essai clinique Capametrim 2: KahaneEtAl2009Capametrim2.pdf

# Bibliographie

- [1] Michel Antonakios and Stéphane Bonnet. Système de détection et d'enregistrement de crises EPILOG-EPIDEO. jul. 2009.
- [2] Guillaume Becq. Essai clinique Épidéo Épilog du 01/04/2009 au 01/08/2009. 31 aug. 2009.
- [3] Guillaume Becq. Synchronisation des systèmes Trident Micromed. 23 oct. 2009.
- [4] Guillaume Becq. Biomed reader et movie reader. Mathworks, 2010.
- [5] Guillaume Becq, Stéphane Bonnet, Lorella Minotti, Michel Antonakios, Régis Guillemaud, and Lorella Minotti. Classification of epileptic motor manifestations using attitude sensors. Computers in Bioogy and Medicine, 41(1), 2011.
- [6] Guillaume Becq and Philippe Kahane Lorella Minotti. Conception et évaluation d'une détection simple de crises tonico-cloniques avec des capteurs de mouvements accélérométriques et magnétométriques. In *Journées Françaises d'Epilepsie*, Grenoble, 2010.
- [7] Patricia Boschetti and Véronique Dorlin. Capametrim. In *Journées Françaises d'Epilepsie*, Grenoble, 2010.
- [8] James D. Frost. Triaxial vector accelerometry: A method for quantifying tremor and ataxia. Biomedical Engineering, IEEE Transactions on, BME-25(1):17-27, 1978.
- [9] Pierre Jallon, Stéphane Bonnet, and Michel Antonakios. Couplage d'information EPILOG-EPIDEO au CHU. Number TS DET 072. 30 jun. 2009.
- [10] Philippe Kahane, Guillaume Becq, and Lorella Minotti. Capametrim 2. Number NTC01025401. 2009 2010.
- [11] T.M.E. Nijsen, R.M. Aarts, P.J.M. Cluitmans, and P.A.M. Griep. Time-frequency analysis of accelerometry data for detection of myoclonic seizures. *Information Technology in Biomedicine*, *IEEE Transactions on*, 14(5):1197-1203, 2010.
- [12] G. Saporta. Probabilités, analyse des données et statistique. Editions Technip, 2006.